

Foco LED PAR 54W AUSTIN RGBW DMX



Código de producto:

Referencia: 7919

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 7919

Potencia nominal : 80W

Tensión Nominal: 85V-265V

Temperatura de Luz: RGBW

Material de Construcción: ABS

Luminosidad-Lm: 5000

Tipo de LEDs: 54x1w LED RGBW

Angulo de Apertura (º): 24º

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000

Medidas (mm): 220x245x65mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Modos de control: DMX: XLR 3 Pines

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++

Garantía años: 2

Breve descripción del producto:

Foco LED 54W PROFESIONAL

AUSTIN RGBW para espectáculos que puede funcionar de manera manual, automática o por **DMX** sincronizado con la música. La luminaria usa 54 diodos de 1W de alta luminosidad con tecnología LED con potencia de **54W**. Entradas y salidas XLR de 3 pins.

Descripción del Producto:

Foco LED PAR 54W AUSTIN RGBW DMX

El **Proyector** Foco LED PAR 54W AUSTIN RGBW DMX tiene un diseño plano, dispone de una carcasa de ABS de alta calidad, robusta y compacta.

Dispone con entradas y salidas XLR de 3 pins para la señal **DMX**.

El **Foco** Foco LED PAR 54W AUSTIN RGBW DMX incluye un soporte multifuncional de aluminio que ofrece una amplia variedad de opciones de montaje.

Los 54 LEDs de 1W de alto brillo permiten obtener una amplia gama de colores RGBW.

Con un **ángulo** de proyección de **24º** y un alto nivel de iluminación de 28.000 lux.

El AUSTIN 54W ofrece 2 modos DMX con numerosas funciones y programas incorporados, y también cuenta con un micrófono integrado para la activación por sonido. Funciona en modo maestro, esclavo y autónomo al ritmo de la música y la pantalla iluminada permite con los 4 botones realizar ajustes fácilmente. Dispone de conexión profesional con entrada y salida DMX por XLR de 3 pines.

Características:

- 54 LEDs de 1W : 54W
- Angulo: 24º
- Entrada DMX: XLR macho de 3 pines
- Salida DMX: XLR hembra de 3 pines
- Modo DMX: 8 canales
- Funciones:DMX512, maestro-esclavo, ritmo de la música.
- Indicación: pantalla retro iluminada

Usos del Foco LED PAR 54W AUSTIN RGBW DMX

- Discotecas
- Ferias
- Pubs
- Salones de Baile
- Escenarios
- Eventos

Ficha Técnica

Imágenes adicionales:

