

Farola LED 150W CAPRI Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W



Código de producto:

Referencia: 90799

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 90799
Potencia nominal : 150W -15W (Programmable)
Tensión Nominal: 170-305v.
Temperatura de Luz: 3000K - 4000K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70
Material de Construcción: Aluminio
Luminosidad-Lm: 22500
Tipo de LEDs: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Angulo de Apertura (º): 150º x 75º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 240Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 150Lm/W
Dimable: 1-10V
Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC
Grado de IP: IP66
Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000
Factor de Potencia (PF): 0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -15ºC ~ +70ºC
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: Surge Protection: 10K
Protección impacto (IK): IK09
Driver incluido: PHILIPS XITANIUM Programmable
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Garantía años: 5

Breve descripción del producto:

La farola LED 150W CAPRI PHILIPS DRIVER ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de mercurio, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético. La farola dispone de **diodo SMD 5050 BRIDGELUX**.

Descripción del Producto:

Farola LED 150W CAPRI Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W

La farola LED 150W CAPRI CON DRIVER PHILIPS PROGRAMABLE 100W es la nueva gama de alto diseño en fundición de aluminio con fácil apertura.

Su eficacia es muy superior a las farolas tradicionales, siendo la elección perfecta para su sustitución de dicho tipo de luminarias de calle.

Su instalación y montaje se realiza de forma sencilla, lo que más destaca es su **Módulo led que cuenta con el diodo SMD 5050 de Bridgelux con 12 núcleos**, con el que esta garantizado una iluminación potente y sin deslumbramientos.

Su eficiente y durable **Driver PROGRAMABLE PHILIPS XITANIUM** con 5 años de garantía, aseguran a una gran duración de la luminaria de calle.

Mediante nuestras luminarias programables, el brillo cambia automáticamente para adaptarse de forma inteligente a los distintos escenarios nocturnos que sean necesarios. El Driver Philips permite 5 programaciones distintas a lo largo de la noche. Así también permite regular el consumo deseado en cada momento.

Fabricada en fundición de aluminio: la luminaria es perfecta para dar una gran resistencia por un gran periodo de tiempo, esta protegido **contra oxidación o corrosión**, incluso hace frente a las temperaturas extremas que se producen tanto en verano como invierno.

Su sistema de rápida apertura, asegura un fácil acceso en caso de ser necesario.

Su grado de protección **IP66** protege al producto contra la entrada de polvo además de resistir a las salpicaduras de cualquier tipo de líquidos desde cualquier tipo de ángulo, por lo que su montaje en exterior es perfecto.

Usos de la Farola LED 150W CAPRI Philips Driver Programable SMD5050 240Lm/W

- Calles
- Parques
- Plazas
- Jardines
- Caminos

Ficha Técnica

- Patios

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

