

LED-katuvalaisin 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W



Tuotekoodi:

Viite: SL60W

Tekniset tiedot:

SKU: 90357-60W
Teho: 60w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini + lasi
Lumen-Lm: 8400Lm
LED-tyyppi: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
Säteenkulma (°): 140° x 52°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 180 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifiointi: CE-RoSH
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 513x180x85mm - Tube hole 63Ømm
Tehokerroin (PF): 0.98
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Iskusuoja (IK): IK08
LED-ohjain: Driver GXTronic - 5 Years
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

ASKER 60W LED-katuvalaisin on valmistettu erittäin kirkkaasta SMD 3030 Bridgelux -diodista, joka pystyy tuottamaan suuren valaistuksen missä tahansa julkisen valaistuksen ulkotilassa. On aika korvata vanhat katuvalot uusilla LED-tekniikalla, ja energiankulutusta voidaan vähentää jopa 80%.

Tuotteen Kuvaus:

60 W LED-katuvalaisin ASKER BRIDGELUX Chip 140lm / W

Paremmen julkisen valaistuksen saavuttamiseksi ihanteellinen on uusi ASKER BRIDGELUX Chip LED -katuvalaisin, joka erottuu muista 60W SMD3030 -tehonsa ansiosta ja saavuttaa laadukkaan valaisimen. Se on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, joten se varmistetaan korkealla suojauksella ulkopuolelta.

Erittäin tasaisen muotoilunsa ansiosta puun lehdet tai lika eivät pääse kertymään siihen ja minimoivat sen visuaalisen vaikutuksen.

ASKER-LED-katuvalaisin syytty välittömästi eliminoiden ärsyttävät odotusajat, jotka jättävät kokonaiset alueet pimeään, kun virta katkeaa, mikä aiheuttaa turvattomuutta jalankulkijoiden keskuudessa.

Lisäksi IP65-suojauksensa ansiosta se on suojattu sääolosuhteilta, jos sen valaistustoiminto vaikuttaa.

ASKER-LED-katuvalaistuksen avulla voit ylläpitää hyvää valaistusta rajoitetusti. Omistuskustannukset ovat alhaisemmat, jos sinulla ei ole käynnistimiä tai elektroniikkaa korvaamaan.

Pitkälle yli 50000 tunnin käyttöikälle rakennettu ASKER 60W LED-katuvaloilla on **3** vuoden takuu korkealaatuiselle ja kestäväälle virtalähteelle.

Siinä on halkaisijaltaan 60 mm: n pyöreä säädettävä liitin, joka kiinnittää 2 paineruuvia pylvääseen.

60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm / W LED-katuvalaisin

- katuvalaistus
- Puutarhat ja polut
- Puistot ja aukiot
- urheilukeskus
- Parkkipaikat

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUUKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

