

Pakkaus 2 - Magneettinen LED-valo - Liiketunnistin - Litiumparisto - USB-ladattava



Tuotekoodi:

Viite: JD91431

Tekniset tiedot:

SKU: JD91431
Jännite: DC5V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + ABS
LED-tyyppi: 20 SMD2835
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Pituus (mm): 300mm
Aloitusaika (s): 0,2s
Lisäinformaatio: Battery Lithium 800mAh
Akun materiaali: LiFePO4 - litium-ferrofosfaatti-LPF
Takuu (vuotta): 2
Kattavuus (m): 3-5m.
Sytymisaika: 8 H.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Kahden magneettisen seinävalaisimen pakkaus on täydellinen ratkaisu minkä tahansa tilan, jossa on vähän valoa, valaisemiseen, kuten komerot, keittiöt, portaarit, käytävät jne. Ohjelmoitavan liiketunnistimen ja 3 sytytystyyppin ansiosta valo syttyy automaattisesti, kun se havaitsee liikettä. Sisäänrakennettu 800 mAh litiumakku varmistaa, että se kestää jopa 4-6 kuukautta vain 2 tunnin latauksella pakkauksen mukana tulevalla USB-kaapelilla. Lisäksi sen helppo asennus teipin sekä alumiini- ja ABS-valmistuksen ansiosta tekevät näistä seinävalaisimista käytännöllisen ja kestävä vaihtoehdon.

Tuotteen Kuvaus:

Pakkaus 2 - Magneettinen LED-kaappivalo - Liiketunnistin - Litiumparisto - USB-ladattava

2 kpl:n pakkaus 30 cm:n **magneettisia LED-seinävaloja** vaatekaappeihin, keittiöihin, portaaisiin, käytäviin, liiketunnistimella, ohjelmoitavissa 3 valaistustyyppillä:

1: AINA PÄÄLLÄ -TILASSA:

Aina päällä-tila, joka voi valaista 8 tuntia yhtäjaksoisesti, se lakkaa havaitsemasta liikettä ja valoa, kunnes vaihdat tilaa.

2.AUTOMAATTINEN PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ:

Liike aktivoituu, kun se havaitsee liikkeen 3-5 metrin etäisyydellä pimeässä ja herkkä reaktio 120° laajalla kulmalla. Se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se poistuu havaintoalueelta 15s.

3. SÄÄDETTÄVÄ KIRKKAUS:

Voit lyhyesti painaa painiketta 2 sekuntia säätääksesi kirkkaustasoa 25%, 50% tai 100%.

Liiketunnistin toimii vain pimeässä. Se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun liikettä havaitaan 3-5 metrin alueella. Se sammuu automaattisesti 15 sekunnin kuluttua, jos liikettä ei ole havaittu.

KORKEA LITIUMPARISTON KÄYTTÖIKÄ:

Sisäänrakennettu ladattava akku Lataa kerran 2 tuntia, voi kestää 4-6 kuukautta, 800mAh akulla, lataa USB-kaapelilla, joka on sisäänrakennettu tuotteeseen.

HELPPO ASENNUS:

LED-valomme sisältää magneetin, voit sijoittaa sen suoraan magneettiselle pinnalle milloin tahansa, missä tahansa. Tuotteessa on liima, jolla se voidaan asettaa pinnalle.

Magneettisen LED-kaappivalon käyttötavat - liiketunnistin - litiumparisto - USB-ladattava

- Kaapit
- Keittiöt
- Käytävät
- Sisäänkäynnit
- Portaarit

Factorledissa varmistamme, että tuotteemme ovat taattua laatua, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit jakelua, maahantuontia tai tukkumyyntiä varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

