

## LED-Nauhat COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | ERITYINEN RUOKA



### Tuotekoodi:

Viite: SP512D11W

### Tekniset tiedot:

SKU: SP512D11W  
Teho: 11W  
Jännite: 24V DC  
CRI -Värintoistoindeksi: 90  
LED-tyyppi: COB  
Säteenkulma (°): 180°  
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 110 Lm/W  
Valotehokkuus (Lm/W): 100Lm/W  
Himmennettävä: Joo  
Sertifiointi: CE - ROHS  
IP- Suojaus : IP20  
Arvioitu LED-diodi (H): 100.000  
Pituus (mm): 5m. x 10mm  
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C  
Tehosykli: 100.000  
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklasse (UE-2019/2015): F  
Takuu (vuotta): 3

### Tuotteen lyhyt kuvaus:

**LED-nauha COB 11W 24V: sta ja 5 metriä** teipillä helppoon asennukseen. Suunniteltu sisäkäyttöön. Täydellinen valaisemaan kaikenlaisia huoneita. Se vaatii virtalähteen, ja on suositeltavaa asentaa se alumiiniprofiiliin hyvän lämmöntuoton saavuttamiseksi.

### 512 LEDiä / m. FLIP CHIP suuri teho.

Lihakauppiat, kalakauppiat ja leipurit.

### Tuotteen Kuvaus:

LED-Nauhat COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | ERITYINEN RUOKA

**24 voltin 11 W COB-LED-nauhamme** on itseliimautuva asennuksen helpottamiseksi. LED-nauha vaatii tasavirran (DC) tasavirran virtalähteen virran saamiseksi. LED-nauhat voidaan himmentää (-Himmennettävät).

Tässä COB-led-nauhassa on 512 FLIPCHIP-sirua metriä kohden, jolloin saavutamme tasaisen valon koko nauhassa sen lisäksi, että sillä on korkeampi Lm / W-suorituskyky kuin perinteisillä SMD-LEDeillä

**CRI>90:** n avulla värit näyttävät todella todellisilta. Tämä tekee tästä led-nauhasta täydellisen valaisemaan tiloja, joissa haluamme värien näyttävän täydellisiltä.

LED-nauha voidaan leikata ja liittää siinä ilmoitettuihin tiloihin (liitoskuparialue) noudattaen aina asiaankuuluvia ohjeita (ole varovainen, että hitsaaja ylläpitää lyhyttä kosketusta nauhaan hitsattaessa, koska liiallinen lämpö vahingoittaa johtoa ).

On suositeltavaa, että minkään tyyppinen tämän tyyppinen asennus ei ylitä 10 metriä, jotta vältetään LED-nauhoja syöttävän tasavirran jännitehäviöt, vaikka sinulla on myös mahdollisuus syöttää nauha molemmista päistä, suositeltavampi vaihtoehto, jos mene paikkaan 20 jatkuvaa metriä. Jatkuvampien mittareiden asentamiseksi tarvitset LED-nauhan signaalivahvistimien asennuksen.

LED-nauhan käyttöä pidentämiseksi on suositeltavaa käyttää **kaksipuolista lämpöä hajottavaa** teippiä ja sijoittaa se **alumiiniprofiilille** LED-nauhan lämmön oikeaan hallintaan .

Verkkosivustoltamme löydät molemmat signaalinvahvistimet, kuten dissipatiivisen nauhan, liitäntätarvikkeet, 12-24v virtalähteet sekä alumiiniprofiilit.

LED-nauhat ovat ihanteellisia valaisemaan minkä tahansa tyyppisiä kulmia tai elementtejä yrityksesi ja kotisi joustavuuden ansiosta. Voidaan sanoa, että yksi sen tärkeimmistä eduista on käyttötarkoitusten suuri monipuolisuus, koska ne voidaan asentaa mihin tahansa alueeseen ja sopeutua mihin tahansa kulmaan ja siten sijoittaa mihin tahansa asentoon mukautuvan lineaarisen rakenteensa ansiosta .

Sovellukset: LED-Nauhat COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | ERITYINEN RUOKA

- Kirjastoissa
- Baarit
- Koti
- Ravintolat
- Katto
- Kauppoja

# Tekninen tietoarkki

FactorLED: llä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUON, TUONTIIN TUOLIIN TUKKUUN, mukaan lukien tekniset tiedot jokaiselle LED-tuotteelle.

## Lisäkuvia:

