


LED-Nauhat COB 24V | 480 LED/m | 30m | FLIP CHIP | 1200Lm | 12W/M | CRI90 | IP67



Tuotekoodi:

Viite: SP480D12W30M

Tekniset tiedot:

SKU: SP480D12W30M
Teho: 12W*30m
Jännite: 24V DC
Väriämpötila-Kelvin: 2700K - 4000K - 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 90
Lumen-Lm: 1 Meter: 1200Lm/W - 30 Meter: 36000Lm
LED-tyyppi: COB
Säteenkulma (°): 180°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 240 Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 200
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP67-Exterior
Arvioitu LED-diodi (H): 100.000
Pituus (mm): 30m. x 10mm
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
lisäinformaatio: Cut: 50mm
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-nauha COB 12W 24V: sta ja 30m teipillä helppoon asennukseen. Suunniteltu sisäkäyttöön. Täydellinen valaisemaan kaikenlaisia huoneita. Se vaatii virtalähteen, ja on suositeltavaa asentaa se alumiiniprofiiliin hyvän lämmöntuoton saavuttamiseksi.

480 LEDiä / m. FLIP CHIP suuri teho.

Tuotteen Kuvaus:

LED-Nauhat COB 24V | 480 LED/m | 30m | FLIP CHIP | 1200Lm | 12W/M | CRI90 | IP67

24 voltin 12 W COB-LED-nauhamme on itseliimautuva asennuksen helpottamiseksi. LED-nauha vaatii tasavirran (DC) tasavirran virtalähteen virran saamiseksi. LED-nauhat voidaan himmentää (-Himmennettävät-).

Tässä COB-led-nauhassa on 480 FLIPCHIP-sirua metriä kohden, jolloin saavutamme tasaisen valon koko nauhassa sen lisäksi, että sillä on korkeampi Lm / W-suorituskyky kuin perinteisillä SMD-LEDeillä

CRI>90: n avulla värit näyttävät todella todellisilta. Tämä tekee tästä led-nauhasta täydellisen valaisemaan tiloja, joissa haluamme värien näyttävän täydellisiltä.

LED-nauha voidaan leikata ja liittää siinä ilmoitettuihin tiloihin (liitoskuparialue) noudattaen aina asiaankuuluvia ohjeita (ole varovainen, että hitsaaja ylläpitää lyhyttä kosketusta nauhaan hitsattaessa, koska liiallinen lämpö vahingoittaa johtoa).

On suositeltavaa, että minkään tyyppinen tämän tyyppinen asennus ei ylitä 10 metriä, jotta vältetään LED-nauhoja syöttävän tasavirran jännitehäviöt, vaikka sinulla on myös mahdollisuus syöttää nauha molemmista päistä, suositeltavampi vaihtoehto, jos mene paikkaan 20 jatkuvaa metriä. Jatkuvampien mittareiden asentamiseksi tarvitset LED-nauhan signaali vahvistimen asennuksen.

LED-nauhan käyttöä pidentämiseksi on suositeltavaa käyttää **kaksipuolista lämpöä hajottavaa** teippiä ja sijoittaa se **alumiiniprofiilille** LED-nauhan lämmön oikeaan hallintaan .

Verkkosivustoltamme löydät molemmat signaalinvahvistimet, kuten dissipatiivisen nauhan, liitäntätarvikkeet, 12-24v virtalähteet sekä alumiiniprofiilit.

LED-nauhat ovat ihanteellisia valaisemaan minkä tahansa tyyppisiä kulmia tai elementtejä yrityksesi ja kotisi joustavuuden ansiosta. Voidaan sanoa, että yksi sen tärkeimmistä eduista on käyttötarkoitusten suuri monipuolisuus, koska ne voidaan asentaa mihin tahansa alueeseen ja sopeutua mihin tahansa kulmaan ja siten sijoittaa mihin tahansa asentoon mukautuvan lineaarisen rakenteensa ansiosta .

Sovellukset: LED-Nauhat COB 24V | 480 LED/m | 30m | FLIP CHIP | 1200Lm | 12W/M | CRI90 | IP67

- Kirjastoissa
- Baarit
- Koti

- Ravintolat
- Katto
- Kauppoja

FactorLED: llä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUON, TUONTIIN TUOLIIN TUKKUUN, mukaan lukien tekniset tiedot jokaiselle LED-tuotteelle.

Lisäkuvia:

