

Ohjain PAR56-allaslamppulle teräksessä



Tuotekoodi:

Viite: CONTROL-POOL-RGB

Tekniset tiedot:

SKU: CONTROL-POOL-RGB
Teho: 12V: 200W
Jännite: DC 12V
Kotelo: Termoplastinen
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Pituus (mm): 25x47x85mm
Toimintataajuus (Hz) : 2.4Ghz
Takuu (vuotta): 3
Kattavuus (m): 30m

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tutustu valaistuksen äärimmäiseen monipuolisuuteen **PAR56-allaslamppun ohjaimella!** Suunniteltu **yhteensopivaksi kaukosäätimemme** ja TUYA-sovelluksen kanssa **Google Homeen ja Alexaan.**

Yhdellä ohjaimella voit hallita **jopa 5 valoa** samanaikaisesti, mikä antaa sinulle joustavuutta ja mukautettuja valaistusvaihtoehtoja.... Uppoudu ainutlaatuisen valaistuskokemukseen eloisilla väreillä ja valloittavilla efekteillä.

Tuotteen Kuvas:

Käyttöohje Teräsallasvalon ohjain PAR56-lampulle

Ohjaimemme on suunniteltu käytettäväksi sekä **kaukosäätimemme** että TUYA-sovelluksen avulla **Google Homen ja Alexan kanssa.**

Ominaisuudet:

1. Yksi ohjain voi tukea ja ohjata jopa 5 valaisinta samanaikaisesti.
2. Tämä valaisin- ja ohjainyhdistelmä EI TUE VAHVISTIMIEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos tarvitset yli 5 valaisinta, asenna lisää ohjaimia jakamalla valaisimet (enintään 5 per ohjain).
4. Jos asennat useamman kuin yhden ohjaimen, suosittelemme käyttämään erillistä virtalähdettä jokaiselle ohjaimelle.
5. Yksi kaukosäädin voi ohjata useampaa kuin yhtä ohjainta.
6. Yksi ohjain voi olla useamman kuin yhden kaukosäätimen ohjattavana.
7. Sovelluksia voi etsiä kaupasta, ohjain tukee TuyaSmart- ja SmartLife-sovelluksia.
8. Ennen kaikkea sinun on saatava ohjain ja kaukosäädin paritetuiksi, jotta voit lisätä valaisimen sovellukseen.

Ennen valaisimen asentamista parita valaisin ja ohjain kaukosäätimellä ja lisää sitten valaisin puhelimen asennettuun sovellukseen.

Nämä tehtävät on suoritettava upottamalla valaisin veteen käyttäen mitä tahansa astiaa, joka täyttää tämän edellytyksen.

Tarvitaan DC12V virtalähde, joka ei sisälly tuotteeseen.

VALAISIMEN JA OHJAIMEN PARIUTTAMINEN KAUKOSÄÄTIMEN AVULLA.

1. Aseta paristot kaukosäätimeen.
2. Tee ohjaimen liitännät ohjeissa näytetyn kuvan mukaisesti.
3. Kytke valaisimen sähkövirta päälle käyttämällä virtakytkintä.
4. Kytke kaukosäätimen virta päälle ja pidä sitten virtapainiketta painettuna 15 sekunnin ajan 3 sekunnin kuluessa kytkennästä.
5. Vapauta virtapainike.
6. Jos tunnistus onnistui, valaisimen pitäisi reagoida kaukosäätimen käskyihin. Jos se ei onnistunut, ennen uutta yritystä suorita valaisimen tunnistuksen poistotoimet kaukosäätimellä seuraavasti:

Kaukosäätimen parituksen poistaminen

1. Katkaise sähkövirta virtalähteestä.
2. Kytke sähkövirta päälle virtalähteestä.
3. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin kuluessa kytkennästä.
4. Valaisin sammuu ja syttyy osoittaen, että tunnistus on poistettu. Vapauta virtapainike.
5. Jos poistaminen onnistui, valaisin ei reagoi kaukosäätimen käskyihin.

VALAISIMEN LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä matkapuhelimessasi.
2. Lataa ja asenna valitsemasi sovellus valaisimen käyttöä varten (Tuya Smart tai Smart Life).

3. Kytke valaisin päälle ja pois päältä kaukosäätimellä.
4. Katkaise valaisimen sähkövirta virtakytkimestä. Kytke valaisimen sähkövirta päälle virtakytkimestä.
5. Kaukosäätimellä paina samanaikaisesti virta- ja sammutuspainikkeita 3 sekunnin kuluessa kytkennästä.
6. Pidä ne painettuina, kunnes valaisin vilkkuu, mikä tapahtuu 10-15 sekunnissa. Toista vaiheet 3, 4 ja 5 tarvittaessa.
7. Vapauta painikkeet ja siirry matkapuhelimessa Tuya Smart- tai Smart Life -sovellukseen (valitsemasi valaisimen hallintasovellus).
8. Valaisimen vilkkuessa suorita "Lisää laite" tai "+"
9. Odota, että sovellus havaitsee laitteen.
10. Kun se havaitsee sen, se pyytää sinua painamaan "Lisää". Kun laite on lisätty, sovellus ilmoittaa onnistuneesta lisäyksestä. Paina "Valmis", ja laite on nyt lisätty sovellukseen hallintaa varten.

Jos haluat lisätä valaisimen manuaalisesti, valitse "Valaistus" ja "Pistorasia (BLE)" ja noudata sovelluksen ohjeita.

TÄRKEÄÄ TIETOA

1. Yksi ohjain voi tukea ja ohjata jopa 5 valaisinta samanaikaisesti.
2. Tämä valaisin- ja ohjainyhdistelmä EI TUE VAHVISTIMIEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos tarvitset yli 5 valaisinta, asenna lisää ohjaimia jakamalla valaisimet (enintään 5 per ohjain).
4. Jos asennat useamman kuin yhden ohjaimen, suosittelemme käyttämään erillistä virtalähdettä jokaiselle ohjaimelle.
5. Yksi kaukosäädin voi ohjata useampaa kuin yhtä ohjainta.
6. Yksi ohjain voi olla useamman kuin yhden kaukosäätimen ohjattavana.
7. Sovelluksia voi etsiä kaupasta, ohjain tukee TuyaSmart- ja SmartLife-sovelluksia.
8. Ennen kaikkea sinun on saatava ohjain ja kaukosäädin paritetuiksi, jotta voit lisätä valaisimen sovellukseen.

Ennen valaisimen asentamista parita valaisin ja ohjain kaukosäätimellä ja lisää sitten valaisin puhelimen asennettuun sovellukseen.

Nämä tehtävät on suoritettava upottamalla valaisin veteen käyttäen mitä tahansa astiaa, joka täyttää tämän edellytyksen.

Ohjaimen sovellus Teräsallasvalon PAR56-lampulle:

- Uima-altaat
- porealtaat
- lammikot
- suihkulähteet
- akvaariot

FactorLED takaa, että tuotteillamme on LAUTUTAKUU ja ne tarjoavat kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

