

Philips Xitanium Ohjain 40W - Himmennettävä - 1-10V - 900mA - 5 vuoden takuu



Tuotekoodi:

Viite: XITANIUM40W-DIM

Tekniset tiedot:

SKU: XITANIUM40W-DIM
Teho: 44W
Jännite: 220-240V
Kotelo: Palonestoaine kestonmuovia
Himmennettävä: 1-10V
Sertifiointi: C-tick / CB / CCC / CE / ENEC 05 / KC / TISI
IP- Suojaus : IP20
Tehokerroin (PF): 0.9
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lisäinformaatio: Inside: AC220-240V - Outside: DC30-42V 1050mA No Flick
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Philips Xitanium HIMMENNÄTTÄVÄ ohjain LED-valoille (enintään 40W)

Optimoi LED-valaistuksesi Philips Xitanium HIMMENNÄTTÄVÄLLÄ ohjaimella, joka sopii enintään 40W paneeleihin. Sen 1-10V himmennystekniikan ansiosta voit säätää valon voimakkuutta ja muuttaa tavallisen paneelin himmennettäväksi LED-paneeliksi. Yhteensopiva SLIM FRAME 40W paneelien kanssa, se on täydellinen ratkaisu valaistuksen hallinnan parantamiseen. Pitkä, 50 000 tunnin käyttöikä takaa tehokkuuden ja kestävyuden.

Sisääntulo: AC220-240V 260mA
Lähtö: DC30-42V 900mA

Tuotteen Kuvaus:

Philips Xitanium Ohjain 40W - Himmennettävä - 1-10V - 900mA - 5 vuoden takuu

Philips Xitanium 40W-ohjain on edistyskäsittely ja erittäin tehokas ratkaisu, joka on suunniteltu optimoimaan LED-valaisimien suorituskyky. Tämä ohjain on himmennettävä, mikä tarkoittaa, että voit säätää valon voimakkuutta 1-10V-säätötekniikan avulla, mikä mahdollistaa yksilöllisten valaistusympäristöjen luomisen kunkin tilan tarpeiden mukaan, aina pehmeästä ja rentouttavasta valaistuksesta voimakkaampaan ja kirkkaampaan valoon.

- 40W teho:** Suunniteltu erityisesti enintään 40W LED-valaisimien virransyöttöön, joka takaa tasaisen ja tehokkaan energian virtauksen.
- Himmennettävä (1-10V):** Himmennysominaisuuden avulla voit säätää valon voimakkuutta yksinkertaisella 1-10V-ohjauksella, mikä mahdollistaa valon muokkaamisen eri tilanteisiin ja parantaa energiatehokkuutta.
- Yhteensopivuus:** Toimii täydellisesti laajan LED-valikoiman kanssa, sekä kaupallisissa että asuinrakennuksissa, tarjoten suurempaa joustavuutta valaistussuunnittelussa. Yhteensopiva **SLIM FRAME 40W** -paneelimme kanssa, se on täydellinen valinta valaistuksen hallinnan parantamiseen.

Tällä ohjaimella on **ENEC05-sertifikaatti**, joka takaa sen noudattavan tiukkoja turvallisuus- ja suorituskykystandardia, jotka koskevat Euroopan sähkölaitteita. **ENEC05-sertifikaatti** on luotettavuuden merkki, joka varmistaa, että ohjain on läpäissyt tiukat laatu- ja turvallisuustestit, ja se sopii vaativiin käyttökohteisiin.

Tekniset tiedot:

- Syöttö:** AC220-240V, 260mA. Tämä jännitealue tekee siitä sopivan useimpiin standardisähköasennuksiin, mikä takaa helpon integroinnin mihin tahansa järjestelmään.
- Ulostulo:** DC30-42V, 900mA. Tuottaa tasaisen jännitteen ulostulon, mikä takaa, että LED-valaisimet toimivat tehokkaasti ja vakaasti.
- Kompaktit mitat:** Ohjaimen kompakti muotoilu helpottaa asennusta myös ahtaissa tiloissa tai valaisimissa, jotka vaativat huomaamattoman virtalähteen.

Lisäkuvia:

Tekninen tietoarkki



PHILIPS

