

LED-kiskovalaisin 40W-28W 1-vaihe ROMA Musta - Driver GxTronic - Säädettävä optiikka 24°-60° - UGR13 - CCT



Tuotekoodi:

Viite: TLMB40W-CCT-92143

Tekniset tiedot:

SKU: TLMB40W-CCT-92143
Teho: 28W, 32W, 36W y 40W
Väriämpötila-Kelvin: 2700K - 4000K - 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 4800
LED-tyyppi: COB
Säteenkulma (°): 24°-to-60°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): Ø110 x 185 mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Häikäisyn indeksi (UGR): 13
Energialuokka (2011-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): D
Takuu (vuotta): 5
Yksikköä per laatikko: 20

Tuotteen lyhyt kuvaus:

LED-Kohdevalo ammattimaiseen ja kaupalliseen käyttöön, **MULTI-KULMA 24°:sta 60°:een. 1-vaiheinen** kolmivaihedriveri GxTronicilta. Korkeatehoinen **COB**-valonlähde, linssi on säädettävä ja tarjoaa kokonaisvalaisuuden lumeneina keskittyneenä säteeseen, jonka aste vaihtelee 24°:sta 60°:een.

Korkea värin toistojälki +92 (CRI). Valittavissa oleva väri **-CCT: 2700K-4000K-5700K. - UGR13 -. 5 vuoden takuu.**

Tuotteen Kuvaus:

LED-kiskovalaisin 40W-28W 1-vaihe ROMA Musta - Driver GxTronic - Säädettävä optiikka 24°-60° - UGR13 - CCT

Valaistuksen jännittävässä maailmassa 1-vaiheinen **LED-kiskovalaisin - Rooma** erottuu todellisena teknologisena helmenä. Suunniteltu tarjoamaan vertaansa vailla oleva valaistuskokemus, tämä kiskovalaisin on täydellinen valinta niille, jotka etsivät laatua, monipuolisuutta ja tehokkuutta tilojensa valaistamiseen.

1. Säädettävä teho oman makusi mukaan

Yksi tämän kiskovalaisimen näkyvimmistä ominaisuuksista on sen innovatiivinen **GxTronic-ohjain**, joka toimitetaan vakiona 40 W:n teholla. Mutta tässä on taikaa: tämä ohjain antaa sinulle mahdollisuuden ottaa kontrolli ja ohjelmoida kolmivaiheisen projektorin energiankulutus manuaalisesti. Tarvitsetko pehmeämpää tunnelmaa? Vai haluatko mieluummin kirkasta valaistusta korostaaksesi tilojasi? LED-kiskovalaisimen Rooma avulla voit valita tarkasti **28W, 32W, 36W y 40W**:n tehon. Näin sinulla on valta säätää valon voimakkuutta tarpeidesi mukaan ja samalla säästää energiaa ja rahaa.

2. Vertaansa vailla oleva valaistuslaatu: CRI+92

Kun on kyse valaistuslaadusta, LED-kiskovalaisin Rooma ei tingi. Sen yli 92 oleva värin toistoindeksi (CRI) varmistaa, että tilojesi värit näytetään uskollisesti ja realistisesti. Olipa kyseessä olohuone, taidenäyttely tai vaatekauppa, LED-kiskovalaisin Rooma korostaa jokaista yksityiskohtaa ja tekee väreistä elävämpiä. Se on todellinen taideteos, joka valaisee muita taideteoksia.

3. Mukautettava ja personoitava: Monikulma

Säädettävän optiikkansa ansiosta 24 asteesta 60 asteeseen tämä LED-valaisin on uskottoman monipuolinen. Voit ohjata valoa sinne, missä sitä tarvitaan eniten, korostaa arkkitehtonisia elementtejä, taideteoksia tai luoda täydellisen tunnelman joka tilanteeseen. Lisäksi sen väriarvontamahdollisuus (CCT) antaa sinulle mahdollisuuden säätää väriämpötilaa mieltymystesi mukaan, **lämpimästä ja kodikkaasta valosta viileään** ja piristävään valoon.

4. Matala UGR13-taso

Kaupallinen kiskovalaisimemme on **UGR13**-tasolla - Matala UGR-taso. UGR tarkoittaa "Unified Glare Rating" ja sitä käytetään mittaamaan valaistussa ympäristössä havaittavaa häikäisyn määrää. Matala UGR osoittaa, että ympäristössä on vähemmän häikäisyä ja siten parempi valaistuslaatu.

Joitakin matalan UGR:n etuja ovat:

- Suurempi visuaalinen mukavuus: Häikäisyn vähentäminen tekee ympäristöstä miellyttävämmän silmille ja vähentää visuaalista väsymystä, mikä voi parantaa tuottavuutta ja keskittymistä.
- Suorituskyvyn parantaminen: Matalan UGR:n ympäristö tarjoaa parempaa valonlaatua ja voi parantaa visuaalista suorituskykyä, mikä on erityisen tärkeää työ- ja opiskeluympäristöissä.
- Lisääntynyt turvallisuus: Matala UGR voi myös parantaa työtilojen turvallisuutta vähentämällä häikäisyn aiheuttamia onnettomuusriskejä.
- Viehättävä estetiikka: Matalan UGR:n ympäristöt voivat olla esteettisesti houkuttelevampia, koska kohteet ja pinnat näyttävät selvemmiltä ja terävämiltä, luoden miellyttävämmän ilmapiirin.

5. Missä sitä käytetään

Roma LED-valaisimessa on tunnettu **Bridgelux-siru**, joka takaa poikkeuksellisen kestävyuden ja suorituskyvyn. Unohda huoltohuolet, sillä tämä valonheitin on suunniteltu kestäväksi ja tuottamaan tasaista suorituskykyä tulevana vuosina.

Sovellukset yksivaiheinen LED-Kiskovalo 40W ROMA Musta himmennettävä optiikka - CCT

Tämä Roma LED-valonheitin on täydellinen valaistusratkaisu monenlaisiin sovelluksiin. Sen monipuolisuus ja säädettävyyden tekevät siitä ihanteellisen valinnan mihin tahansa ympäristöön kodeissa, ravintoloissa ja myymälöissä sijaitsevien sisätilojen valaistuksesta kaupallisten tilojen, museoiden ja taidegallerioiden valaisemiseen. Kuvittele, kuinka eleganttia se tuo olohuoneeseen tai kuinka viehättävä se on yrityksessäsi - valinta on sinun!

Kutsumme sinut ottamaan askeleen kohti laadukasta valaistusta kolmivaiheisella kiskovalaisimella - Roma. Älä menetä tilaisuutta muuttaa tilojasi ja luoda poikkeuksellisia ympäristöjä, valaise unelmasi jo tänään!

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

