

PIR Mini Liiketunnistin 220-240V | 120º



Tuotekoodi:

Viite: 8062

Tekniset tiedot:

SKU: 8062
Teho: 100w
Jännite: 220-265v
Kotelo: Palonestoaine kestumuovia
Säteenkulma (º): 120º/360º
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP44
Arvioitu LED-diodi (H): 30.000
Pituus (mm): L47*W25*H20mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Tehosyklit: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Lisäinformaatio: Time: 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min. Ambient Light: 10 LUX/2000LUX
Ohjaustilat: infrapuna
Takuu (vuotta): 3
Kattavuus (m): 3m/6m.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Ultrakompakti LED-liiketunnistin, jonka halkaisija on vain 2 cm ja nimellisteho 100 W. Sen huomaamaton muotoilu tekee siitä käytännössä näkymättömän, ja se tarjoaa ajan ja valonherkkyyden säädön, jopa 8 metrin tunnistusalueen ja täydellisen 360º peiton, ylittäen perinteiset tunnistimet.

Tuotteen Kuvaus:

PIR Mini Liiketunnistin 220-240V | 120º

Ultrakompakti LED-liiketunnistin (2 cm)

Huoleton ja tehokasta valaistuksen ohjausta sisä- ja ulkokäyttöön. Tarjoaa ajan, valonherkkyyden ja tunnistusalueen säädön, kattavuus jopa 8 m ja 360º.

Pääominaisuudet:

- Minikoko: vain 2 cm halkaisija
- Maks. teho: 100W LED
- Asetukset: aika (5s-8min) ja ympäristön valo (10 / 2000 LUX)
- Tarkka tunnistus: 3-8 m, 120º / 360º
- Asennus kattoon (2.2-4 m) tai seinälle (1.8-2.5 m)
- Alhainen kulutus: 0.5W

Edut:

- ✓ Automaattinen ja turvallinen käynnistys
- ✓ Huomaamaton ja monipuolinen muotoilu
- ✓ Integroitu päivä-/yösensori
- ✓ Täysi kattavuus ilman esteettisiä muutoksia

Käyttökohteet: käytävät, portaat, kylpyhuoneet, sovituskopit, toimistot, LED-paneelit ja räätälöidyt valaisimet.

Lisäkuvia:

Tekninen tietoarkki

