

Downlight LED 5W - Blanc - Bridgelux Chip - UGR13



Codes produits :

Référence: SPL5W

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : SPL5W
Puissance nominale : 5w
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 3000K - 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 92
Matériaux de construction: Aluminium
Luminosité-Lm: 500 Lm
Nombre et Type de LEDs: CHIP INSIDE 1835 DS-C30
Angle de Rayonnement (°): 24°
Efficacité diode LED (Lm/W): 125Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP40
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000
Dimensions (mm): Ø35x40mmxH60mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Cut Ø33mm
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

Spot encastrable LED circulaire en **aluminium d'une puissance de 5W**. Avec un angle d'ouverture de 24°, l'éclairage est donc plus direct pour focaliser la lumière sur des points précis. Assemblage et installation faciles. Luminaire de vision confortable grâce à son faible indice d'éblouissement **UGR 13**.

Description du produit:

Downlight LED circulaire 5W - 24° - Bridgelux

Notre nouveau downlight circulaire LED encastrable 5w est fabriqué en aluminium, il a un design très moderne avec une finition de haute qualité. Il a un angle d'ouverture de 24° ce qui en fait un luminaire idéal pour se concentrer sur des zones très spécifiques pour un éclairage professionnel.

Son matériau aluminium présente de grands avantages, car il évite l'oxydation sur de longues périodes et est très résistant aux zones humides ou aux environnements salins.

Le luminaire LED monte un COB avec des puces Bridgelux, haute luminosité.

Décorez vos espaces intérieurs et commencez à économiser sur votre facture d'électricité, avec la technologie LED vous pouvez réduire jusqu'à 80% en énergie. Vous contribuez également à prendre soin de la planète car ce sont des produits non polluants.

Utilisations LED encastrées 5W Circulaire Bridgelux Chip - 24° :

- Salles de bains
- Couloirs
- Halls
- Magasins
- Testeurs

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

Fiche Technique



bridge lux
Bridging Light and Life™

