

## Table de contrôle d'éclairage DMX512 PRO - 512 canaux



### Codes produits :

Référence: 7908-PRO

#### Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 7908-PRO

Puissance nominale : 4W

Tension Nominale: AC 90-230V

Matériaux de construction: Aluminium +PC

Certificats: CE - ROHS

Indice Protection: IP20

Dimensions (mm): 483 x 130 x 82 mm

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C

Autres Informations: LED Digital Display (2 x 16 caractères)

Nombre de canaux: DMX512 : 512 Channels -Number of sequences: 9

Modes de contrôle: DMX

Garantie Ans: 2

#### Brève description du produit :

Découvrez notre Table de Contrôle DMX512-PRO, conçue pour offrir une expérience sans complication. Avec 512 canaux DMX entièrement personnalisables et attribuables à 32 canaux de contrôle et 32 scènes programmables, vous pourrez créer facilement des effets impressionnantes. Son affichage LED numérique facilite la configuration, et les options d'activation par le son, TAP Sync ou automatique ajoutent de la polyvalence à votre disposition. De plus, elle est compatible avec des tensions de AC110-240 V 50-60 Hz. Simplifiez le contrôle de vos événements et élévez-les à un niveau supérieur avec ce contrôleur fiable. Découvrez une nouvelle norme en matière d'éclairage et de divertissement.

#### Description du produit:

Table de contrôle d'éclairage DMX512 PRO - 512 canaux

Préparez-vous à éléver vos événements à un nouveau niveau avec l'impressionnant pupitre DMX512-PRO. Conçu pour offrir une expérience de contrôle simple et sans complications inutiles, ce contrôleur de pupitre DMX vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer facilement et accessible des effets d'éclairage spectaculaires.

Avec 512 canaux DMX entièrement personnalisables et attribuables à 32 canaux de contrôle, vous aurez un contrôle précis sur vos lumières et effets, vous permettant de créer des ambiances captivantes à chaque occasion. Que ce soit pour une fête, un concert ou tout autre événement, notre pupitre de contrôle vous offre la flexibilité nécessaire pour ajuster et personnaliser chaque détail de votre éclairage.

Le contrôleur dispose de 32 scènes programmables, vous permettant de sauvegarder des configurations spécifiques et d'y accéder rapidement. De plus, vous pouvez mémoriser 32 chases programmables avec 100 scènes chacun, vous offrant la capacité de créer des séquences complexes et synchronisées qui s'adaptent parfaitement à l'atmosphère de votre événement.

Pour ajouter encore plus de polyvalence, notre pupitre de contrôle DMX512-PRO vous permet de programmer des chases pour automatiser la création d'effets complexes. La fonction TAP Sync vous permet de synchroniser la vitesse des changements d'éclairage avec le tempo de la musique, offrant une expérience visuelle impressionnante et immersive.

La configuration et le contrôle sont intuitifs grâce à l'affichage numérique LED, vous permettant de naviguer dans les options de manière claire et simple. De plus, les options d'activation par le son, TAP Sync ou automatique vous permettent de synchroniser vos lumières avec la musique et d'autres éléments de l'événement de manière fluide.

Le pupitre DMX s'adapte à vos besoins en tension, avec une plage de AC110-240V 50-60Hz, vous offrant la flexibilité nécessaire pour emmener vos lumières partout.

En résumé, le pupitre DMX512-PRO est parfait pour ceux qui recherchent une expérience de contrôle simple et accessible sans sacrifier la qualité et la polyvalence. Simplifiez votre contrôle d'éclairage et laissez briller vos événements avec ce contrôleur fiable et puissant.

#### Caractéristiques principales :

- 512 canaux DMX librement inversibles et assignables à 32 canaux de contrôle (softpatch)
- Pour 28 équipements avec 18 canaux de contrôle chacun

# Fiche Technique

- Port USB pour sauvegarder les données de programmation
- Programmation rapide grâce à 9 séquences de mouvements et 7 effets de couleur intégrés (position PAN/TILT, durée de fondu et durée d'exécution ajustables)
- Mémorisation de 32 chases programmables avec 100 scènes chacun
- Mode Chase manuel, contrôlé par le temps ou la musique
- 32 scènes programmables
- Contrôle de 2 niveaux d'équipements DMX, chacun avec 18 canaux
- 16 curseurs de canal DMX
- 2 roues pour le panoramique et l'inclinaison (Pan & Tilt)
- Fonction Blackout
- Contrôlé par le son via le microphone intégré
- Écran LCD rétro-éclairé (2 x 16 caractères)
- Compatible RDM (Configuration de l'adresse DMX et identification)
- Connecteurs XLR 3 broches
- Mise à jour du firmware via USB
- Installation possible dans une unité de rack 3U
- Alimentation 110-240 V AC, 50/60 Hz ~ par adaptateur secteur inclus
- Consommation 2,7 W
- Nombre de canaux de contrôle 512
- Nombre de scènes mémorisables 32
- Nombre de chases mémorisables 32 avec 100 étapes chacun
- Contrôle audio par le microphone interne
- Sortie DMS512/RDM Connecteur XLR 3 broches
- Support de stockage de données compatible Clés USB (FAT32)
- Dimensions 483 x 130 x 82 mm
- Poids 2,2 kg

Chez FactorLED, nous vous assurons que nos produits bénéficient d'une garantie de QUALITÉ et offrent les meilleures performances en termes d'éclairage et de contrôle. Profitez de l'expérience de la Table DMX512 pour sublimer vos événements et créer une atmosphère unique et captivante.

## Images supplémentaires:

