

## Luce di emergenza LED 4W + kit soffitto + opzione luce permanente - IP65



### Codice prodotto:

Riferimento: EM415LM

### Specifiche tecniche:

REFERENZA:  
Potenza: 4W  
Multitensione: 220-240V  
Temperatura della luce: 6000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 75  
Materiale da costruzione: ABS + PC (Cover) + PCB  
Flusso Luminoso-Lm: 415Lm  
Fonte Luminosa: 50 SMD 2835  
Fascio Luminoso (°): 120°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 120Lm/W  
Efficienza luminosa (Lm/W): 101Lm/W  
Certificati: CE - ROHS-TÜV  
Protezione IP: IP65-Esterno  
Vita stimata di diodo (H): 30.000  
Dimensioni (mm): 290\*125\*90mm  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T° Amb. Funzionamento (°C): -20°C ~ +55°C  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Ulteriori informazioni: Charge time 12Hrs  
Taglio del tetto (mm): 245\*85mm  
Materiale batteria: Li-ion  
tempo di scarica (h): 3H.  
Protezione impatti (IK): IK10  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Garanzia - Anno: 3

### Breve descrizione del prodotto:

Luce **LED di emergenza 4W - Kit contro soffitto** - Opzione luce permanente - IP65 La luce di emergenza a LED 4W con kit soffitto, ha la possibilità di permanente e non permanente. Ed è perfetto quando abbiamo bisogno di avere un potente punto luce di 406 l

### Descrizione del prodotto:

Luce di emergenza a LED 4W + Kit soffitto + Opzione luce permanente - IP65

La luce di emergenza a LED da 4W con kit a soffitto ha la possibilità di essere permanente e non permanente. Ed è perfetto quando si ha bisogno di un potente punto luce da 406 lm (50 diodi SMD 2835 ad alta luminosità) che funzionerà anche quando la corrente si spegne.

Ha 2 opzioni:

1. Modalità di ricarica: L'emergenza rimane spenta e si ricarica fino a quando non si verifica un'interruzione di corrente.
2. Modalità permanente: L'emergenza rimane costantemente attiva

Con un consumo molto basso, questa luce di emergenza a LED di soli 4W ha la possibilità di essere posizionata in superficie e incassata grazie al suo Kit per posizionarla in controsoffitti che vi illuminerà a sufficienza nel caso in cui dovessimo lasciare una stanza o un edificio quando si verifica un blackout e non avessimo, ad esempio, luce naturale. Va notato che questo apparecchio rimane

# Scheda Tecnica

sempre acceso se si sceglie di configurare il suo interno con la luce permanente (ha un interruttore di configurazione).

È realizzato in plastica ABS ad alta resistenza e comprende una batteria al Ni-Cd da 7,4/1,8Ah che può funzionare fino a 3 ore, con un tempo di ricarica di 5 ore. Il kit opzionale da incasso viene fornito con il prodotto, permettendo di installarlo su soffitti e pareti in modo molto semplice e veloce.

La luce di emergenza a LED da 4W con kit a soffitto e luce permanente è disponibile nel nostro negozio di illuminazione online ad un prezzo imbattibile.


## Istruzioni di installazione:

- L'installazione deve essere effettuata solo da persone con conoscenze tecniche ed esperienza elettrica.
- Utilizzare un cavo adatto per uso esterno (se montato all'esterno).
- Non utilizzare un dimmer con questa lampada.

1. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta.
2. Praticare due fori all'altezza desiderata dove l'accessorio LED deve essere appeso. Utilizzare i due punti designati sul dispositivo come spazio tra i fori.
3. Collegare il dispositivo alla rete elettrica con il blocco terminale all'interno della lampada.
4. Ruotare la parte girevole per fissare il cavo.
5. Fissare il dispositivo alla posizione desiderata. Utilizzare anelli di gomma adatti intorno alle viti interne del dispositivo per renderlo impermeabile.
6. Attivare l'alimentazione elettrica.

In Factorled assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offrono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE O L'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto a LED

## Immagini aggiuntive:



# Scheda Tecnica

---

