

Faretto LED 10W FENIX - Cromo Nero - Binario TRIFASE - CRI+93



Codice prodotto:

Riferimento: TRBC10W-CHROME

Specifiche tecniche:

REFERENZA: TRBC10W-CHROME
Potenza: 10W
Multitensione: 175-265V
Temperatura della luce: 3000K - 4000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 93
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Flusso Luminoso-Lm: 4800
Fonte Luminosa: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Fascio Luminoso (°): 24°
Efficienza LED Diode (Lm/W): 130Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Vita stimata di diodo (H): 35.000
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T° Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +40°
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Ulteriori informazioni: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

Il nostro **faretto a binario LED TRIFASE** da **10W -FENIX-** incorpora un **chip COB BRIDGELUX**, con un indice di risoluzione cromatica molto elevato di oltre +93, che rende la qualità della luce imbattibile e il realismo dei colori quasi perfetto per evidenziare elementi specifici. Angolo di 24°.

Descrizione del prodotto:

Faretto LED 10W FENIX - Cromo Nero - Binario TRIFASE - CRI+93

Il **faretto LED -FENIX- BRIDGELUX** Chip di **10w** è caratterizzato perché ha un design che si combina con qualsiasi stile e prestazioni eccellenti.

Il **faretto LED FENIX ha BRIDGELUX Chip** è ideale per illuminare qualsiasi luogo che si desidera evidenziare, è anche perfetto per situazioni in spazi che sono alla ricerca di classe e distinzione nella sua rete di illuminazione anche avete in diverse temperature **3000k e 4000k**.

Il suo design **cromo nero** è ideale per creare ambienti minimalisti, evidenziando gli spazi che è necessario evidenziare. La sua installazione è semplice da posizionare in binario monofase, ora la decorazione è nelle vostre mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato fabbricato per un uso interno speciale, da qui la sua protezione **IP20**.

Il nostro **faretto FENIX LED** emette 1000 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) e risparmia fino al **90%** sulla bolletta. Il faretto è in grado di sopportare una tensione da **175V a 265V**.

Utilizzi del Faretto LED 10W FENIX - Cromo Nero - Binario TRIFASE - CRI+93:

- Vettrine
- Uffici
- Vettrine
- Negozi
- Gallerie d'arte
- Musei

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA all'ingrosso, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

Immagini aggiuntive:

