

## Faretto LED 75W LINEAR ARENDAL - Philips Xitanium - binario TRIFASE - 58cm



### Codice prodotto:

Riferimento: T07A58

#### Specifiche tecniche:

REFERENZA: T07A58  
Potenza: 40w - 45w - 50w - 55w - 60w - 65w - 70w - 75w  
Multitensione: 220-240V  
Temperatura della luce: 4000K-6000K  
IRC- Indice di Resa Cromatica: 80  
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA  
Flusso Luminoso-Lm: 75w: 10500Lm  
Fonte Luminosa: SMD2835 BRIDGELUX CHIP  
Fascio Luminoso (°): Asymmetric: 90° + DA25°  
Efficienza LED Diode (Lm/W): 160 Lm/w  
Efficienza luminosa (Lm/W): 140 Lm/W  
Certificati: ENEC TUV CB GS CE ROHS  
Protezione IP: IP20  
Vita stimata di diodo (H): 35.000  
Dimensioni (mm): 630x240x160mm  
Fattore di Potenza (PF): 0.98  
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz  
T° Amb. Funzionamento (°C): -20° ~ +40°  
Cicli On/Off: 100.000  
Tempo di avvio (s): 0,2s  
Protezione impatti (IK): IK10  
Driver incluso: PHILIPS XITANIUM 100.000h.  
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+  
Garanzia - Anno: 5  
Colore principale: Bianco

#### Breve descrizione del prodotto:

Il faretto lineare a LED ARENDAL 58cm 75W 3-Phase è perfetto come luce di intonazione in qualsiasi sistema di illuminazione a binario, rendendolo perfetto per mettere in risalto la vostra attività, risparmiando fino all'85% di energia elettrica.

#### Descrizione del prodotto:

Faretto LED 75W LINEAR ARENDAL binario TRIFASE - 58cm

Il faretto LED ARENDAL 75w è caratterizzato da un design che si adatta a qualsiasi stile e da prestazioni eccellenti. Il faretto LED è ideale per illuminare qualsiasi luogo si voglia mettere in risalto, è anche perfetto per situazioni in spazi che cercano classe e distinzione nella sua rete di illuminazione anche in diverse temperature.

Il suo design bianco è ideale per creare ambienti minimalisti e allo stesso tempo mettere in risalto gli spazi che si desidera evidenziare. La sua installazione è semplice da collocare nel supporto trifase, ora la decorazione è nelle vostre mani e nel modo più semplice.

Questo prodotto è stato realizzato per un uso speciale in interni, da cui deriva il suo grado di protezione IP20, e grazie al suo angolo di 90° potrete illuminare grandi spazi e risparmiare sulla bolletta elettrica.

Il nostro faretto LED lineare ARENDAL consente di risparmiare fino all'85% sulla bolletta elettrica.

Il faretto LED lineare ARENDAL è dotato di un selettore che consente di modificare la potenza da 40W a 75W (40w - 45w - 50w - 55w - 60w - 65w - 70w - 75w).



IMPIEGHI DEL Faretto LED 75W LINEAR ARENDAL binario TRIFASE - 58cm

- Vetrine
- Uffici
- Gallerie d'arte
- Musei
- Supermercati
- Ipermercati
- Gallerie alimentari

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti hanno garanzia di QUALITÀ e offriamo tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, l'IMPORTAZIONE o la VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto LED.

# Scheda Tecnica

## Immagini aggiuntive:



**SETTINGS**

P1	P2	Intensity	1	2	3
4000	2.0W	2.0mA	-	-	-
4000	3.0W	3.0mA	ON	-	-
3000	3.0W	3.0mA	-	ON	-
3000	3.0W	3.0mA	ON	ON	-
3000	4.0W	4.0mA	-	-	ON
3000	4.0W	4.0mA	ON	-	ON
7000	3.0W	3.0mA	ON	ON	ON
7000	6.0W	6.0mA	ON	ON	ON

