

Driver LED-lys Xitanium Philips inntil 200W - 2800 mA - 5 års garanti



Produktkode:

Henvisning: XITANIUM-200W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: XITANIUM-200W
Effekt: 200w
Nominell spenning: 198-264V
Byggemateriale: Aluminium
Sertifikater: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Størrelse (mm): 230*65*45mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.99
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -40°C +50°C
Tilleggsinformasjon: Inside: AC220-240V - Outside: DC71-21V --- 2.8A-5.6Adc
Års garanti: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS

Kort produktbeskrivelse:

Philips Xitanium Driver for 200W LED-armaturer er klargjort for 100.000 driftstimer. Overspenningsvern innebygd i selve sjåføren. Inngang: AC198-264V Utgang DC71-21V Iout: 2.8-5.6Adc (ampere DC)

Produktbeskrivelse:

Philips XITANIUM Driver for LED-armaturer opp til 200W - 2800mA - 5 års garanti

Philips Xitanium Drivers er spesielt designet for maksimal pålitelighet og fleksibilitet i utendørs applikasjoner med lav spenning.

De har en overspenningsvern, disse dykkerne er veldig holdbare med en **levetid på 100.000 timer** som gir konstant høy ytelse til armaturene, selv etter flere indirekte stråler (spesiell beskyttelse for utendørs bruk).

Fordeler:

- Lavspenning / høy strømutgang er skreddersydd for armaturapplikasjonen av LED-strenger koblet parallelt.
- Huset er **IP65** kan plasseres rett utenfor.
- Rask løsning uten redesign av armaturen (perfekt for tunnelbelysning).
- AOC (**justerbar utgangsstrøm**) gir full fleksibilitet til å levere forskjellige strømmer etter spesifikasjon i forskjellige prosjekter.
- Enkel justering av utgangsstrømmen / spenningen bare ved hjelp av en enkel skrutrekker.
- Robuste spesifikasjoner for fuktighet, vibrasjon og ekstrem temperaturbeskyttelse.
- Høy kvalitet på lyset i førerens levetid.

Anvendelser av Philips XITANIUM Driver for LED-armaturer opp til 200W - 2800mA - 5 års garanti

- Offentlig belysning og veibelysning.
- Bred belysning.
- tunnelbelysning.
- High-bay belysning.

Ytterligere bilder:

