

## DC12V Undervanns LED Spots - 12W - IP68



### Produktkode:

Henvisning: 8213

### Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 8213  
Effekt: 12w  
Nominell spenning: 12V DC  
Lystemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse - RA: 80  
Byggemateriale: PC  
Lysstyrke-Lm: 1200  
LED-type: SMD2835 Epistar  
Belysningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W  
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W  
Sertifikater: CE - ROHS  
IP Klasse: IP68 - utendørs bruk  
Størrelse (mm): 130x130x12mm  
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++  
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): A  
Års garanti: 3

### Kort produktbeskrivelse:

Undervanns **LED-Spots** designet for å erstatte halogen-spotlights i **svømmebassenger**. **Lyset** har en viss beskyttelse mot tilgangen til partikler, støv eller væsker med **IP68**, i dette tilfellet kan det fungere under en fullstendig og kontinuerlig nedsenking.

Den kan installeres i dammer, fontener, akvarier, etc ...

### Produktbeskrivelse:

DC12V Undervanns LED Spots - 12W - IP68

**12w spotlighten for kraftbasseng** er preget av sin friksjonssveisede optiske linse, spesielt utviklet for undervannsbelysning, den fordeler lyset rundt bassenget jevnt og utmerket uten å blende badegjester, noe som gjør lampen til et pålitelig og effektivt lys for din drift.

Med karosseri laget av høymotstandsplast og forseglet **IP68**-sertifisert CE og ROHS. Inkluderer 108 stk SMD2835 LED-brikke og 1,5 m lang kabel.

**DC12V** strømforsyning ikke inkludert. **Høy LED-teknologi** som gir utmerket belysning og en besparelse på opptil 90% i strømførbruket.

De tilbyr en ekstraordinær lysatmosfære, og er det perfekte valget for å erstatte tradisjonelle glødelamper i svømmebassenger, fontener eller lignende. De kan også brukes til å belyse akvarier og rom der det er fuktighet.

- Energieffektivitet bedre enn tradisjonelt glødende halogen.
- Lysstråle uten UV- eller IR-stråler.
- Lav driftstemperatur.

Installasjon:

- A. Gjør et kutt i bassengveggen der du vil plassere rampelyset
- B. Sett et vannrør gjennom veggen som er sterk og vannnett, og forhindrer lekkasjer.
- C. Plasser lyset og ledningene inni rørbeskyttelsen, og snu slik at det skrues perfekt og er tett mot veggen.

Anvendelser av DC12V Undervanns LED Spots - 12W - IP68

- Svømmebassenger
- Jacuzzi
- Dammer
- Kilder
- Akvarier

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

# Teknisk Datablad

## Ytterligere bilder:

