

AR111 24W -22W - 20W -18W - LED lyspære CRI +92 - VALGbar LYS - CCT



Produktkode:

Henvisning: SL24W-CCT-90987

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SL24-CCT-90987
Effekt: 18W - 20W - 22W - 24W
Nominell spenning: 85-265 V
Lystemperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 92
Lysstyrke-Lm: 3000
LED-type: COB Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Belysningsvinkel (°): Primary angle: 45°Secondary angle: 110°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 130Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 125 Lm/W
Sokkel: AR111
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 35.000
Størrelse (mm): Ø111mm * H57mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): +40°C ~ -20°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Driver inkludert: GXTronic OUT: 18-24V -650mA
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

24W AR111 pære og COB-diode med CRI +92 for å erstatte halogenpæren i innfelte spotlights. Med sin eksterne driver letter vi tilkoblingen til 220V. VALGBAR KRAFT OG LYSFARGE: Vår 18W-20W-22W-24W AR111 LED har en fargetemperaturvelger, og kan velge mellom kaldhvit, nøytralhvit og varmhvit. PMMA-linse med en primærvinkel på 45° og en mykere sekundærvinkel på 110°.

Produktbeskrivelse:

AR111 LED-lampe - 24W CRI +90 - VALGBART LYS - CCT

AR111 COB 24W LED-lampe, i motsetning til andre AR111-lamper tilgjengelig på markedet, har en ekstern driver for å lette direkte tilkobling til 220V.

Den halvkuleformede linsen er laget av PMMA (polymetylmetakrylat) kombinert med den buede reflektoren av polert aluminium spekulær i romber, gir oss et grunnlys med mer konsentrerte vinkler for å understreke de eksponerte elementene uten å forårsake fremhevede skygger på artiklene. På denne måten oppnår vi en primærvinkel på 45° grader og en sekundærvinkel med mindre kraft, men med 110° grader.

Lampen inneholder en COB-diode med Bridgelux Chips i 4 farger 5700K, 4000K, 3000K og 2700K.

Takket være lysfargesystemet vil du kunne tilpasse den til virksomhetens behov, og kunne velge ønsket farge for hvert rom. Få det nå på en enkel måte gjennom vår nettbutikk.

Den har også en effektvelger der du kan velge mellom 4 effekter: 18W - 20W - 22W og 24W. Takket være denne velgeren kan du når som helst tilpasse lampen til dine behov.

Blant fordelene fremhever vi den utmerkede LED-ytelsen og den høye fargegjengivelsesindeksen på over (CRI) +92 som gir en tro gjengivelse av farger. Av disse grunnene er det en ideell pære for bruk i kommersielle rom som butikker, restauranter eller hoteller.

Bruksområder for AR111 LED-pære - 24W - SELECTABLE LIGHT - CCT

- Butikker
- Restauranter
- Museer
- Kjøpesentre
- Kjøpesentre
- Kontorer
- Gangarealer
- Butikkvinduer

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

