

LED Strip COB 220V | 448 LED/m | 20m | FLIP CHIP | 1200Lm/M | 14W/M | CRI+82 | IP67 | Kutt hver 12.5cm



Produktkode:

Henvisning: SPGM14W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SPGM14W
Effekt: 14W
Nominell spenning: 220-240 V AC
Lystemperatur: 2700K - 4000K - 5700K
Fargegjengivelse - RA: 92
Byggemateriale: silikon
Lysstyrke-Lm: 1M: 1200Lm - 20M: 24.000Lm
LED-type: COB
Belysningsvinkel (°): 180°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP67- utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 20m. x 10mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

14W COB LED-stripe på **220V** og **20 meter** med selvklebende tape for enkel installasjon. Designet for innendørs installasjon. Perfekt for BELYSNING av alle typer rom. Den krever strømforsyning, og det anbefales å installere den på en aluminiumsprofil for god varmespredning. **448 Leds/meter FLIP CHIP høy effekt.**

Produktbeskrivelse:

COB LED Strip 220V | 448 LED/m | 20m | FLIP CHIP | 1200Lm/M | 14W/M | CRI+82 | IP67

Vår **COB 220 Volt 14W LED-stripe** er selvklebende for enkel installasjon. LED-stripene er dimbare (-Dimmable-).

Denne COB LED-stripen har 448 FLIPCHIP-brikker per meter, slik at vi får et jevnt lys gjennom hele stripen, i tillegg til å ha høyere Lm / W-ytelse enn tradisjonelle SMD-lysdioder.

Med sin **CRI > 82** får vi veldig ekte farger. Dette gjør denne LED-stripen perfekt for å belyse rom der vi vil at fargene skal se perfekte ut.

En av de bemerkelsesverdige fordelene med denne LED-stripen er dens parallellmontering. Dette betyr at hvis en av diodene brenner ut, vil resten fortsette å lyse uten avbrudd. Dette oppnås ved hjelp av designet som tillater at hver diode fungerer uavhengig av hverandre, og sikrer at LED-stripen opprettholder sin lysstyrke selv med en defekt diode.

LED-stripen kan kuttes og sammenføres med mellomrommene som er angitt på den (kobberforbindelsesområdet), og følg alltid de relevante instruksjonene (vær forsiktig så loddebolten holder en kort kontakt med stripen når du lodder den, da overdreven varme vil skade lederen).

I sin plassering, for å øke levetiden til LED-stripen, anbefales det å bruke **dobbelsidig kjøleribbe**, samt plassere den på **aluminiumsprofil**, for riktig varmestyring av selve LED-stripen.

Du kan finne signalforsterkere, kjøleribbe, tilkoblingstilbehør, 12-24v strømforsyninger, samt aluminiumsprofiler på nettstedet vårt.

LED-striper er ideelle for belysning av alle slags hjørner eller elementer i virksomheten eller hjemmet ditt, takket være deres fleksibilitet. Det kan sies at en av hovedfordelene er den store allsidigheten i bruken som kan gis, ettersom de kan installeres i ethvert område og tilpasse seg ethvert hjørne, og dermed plasseres i hvilken som helst posisjon på grunn av den tilpasningsdyktige lineære designen.

Bruk av COB LED Strip 220V | 448 LED/m | 20m | FLIP CHIP | 1200Lm/M | 14W/M | CRI+82 | IP67:

- I biblioteker
- Barer
- Hjemme
- Restauranter
- Tak
- Butikker

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for

hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

