

LED Lyskaster 50W AURORA – Lumileds-brikke 140Lm/W – PIR Bevegelsessensor



Produktkode:

Henvising: FLSENS-50W

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: FLS50W
Effekt: 50w
Nominell spenning: AC180-265V
Lystemperatur: 4000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + Glass
Lysstyrke-Lm: 6240 Lm
LED-type: SMD 2835 LUMILEDS
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 120 Lm/W
Sertifikater: CE, CMIM, RoHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 25.000
Størrelse (mm): 203*187*59mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.9
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Støtbeskyttelse (IK): IK07
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 8 m.
Enheter per eske: 20

Kort produktbeskrivelse:

LED Lyskaster Aurora 50W SMD2835 Lumileds 140Lm/W. Utstyrt med en **avtakbar PIR-bevegelsessensor** via Jack-kontakt og **fjernkontroll** for maksimal komfort. Den **automatisk aktivering** ved bevegelsesdeteksjon gjør den ideell for økt sikkerhet og energisparing. **Vann- og støvbestandig (IP65)**, tåler regn og snø uten problemer. **Det beste valget for kraftig, allsidig og holdbar belysning!**

Produktbeskrivelse:

LED Lyskaster 50W **AURORA** – Lumileds-brikke 140Lm/W – PIR Bevegelsessensor

Den **Aurora LED Lyskasteren** er en innovativ og energieffektiv belysningsløsning, utviklet for å gi **maksimal lysstyrke, avansert sikkerhet og stor allsidighet** både innendørs og utendørs. Utstyrt med en **Lumileds SMD2835 LED-chip** med en effektivitet på **140Lm/W**, sikrer denne lyskasteren **sterkt, jevnt og energibesparende lys**.

I tillegg har den en **avtakbar PIR bevegelsessensor**, som enkelt kan kobles til eller fjernes via en **Jack-kontakt**, slik at du kan tilpasse bruken etter behov. Dette systemet, kombinert med en **fjernkontroll**, gir **maksimal kontroll og brukervennlighet**, slik at du kan slå på og av lyset uten fysisk kontakt. **Produsert i høykvalitets aluminium med anti-korrosjonsbehandling**, noe som gir **lang levetid og værbestandighet**. Linsen er laget av **herdet glass** for **optimal lysgjennomgang og beskyttelse mot støt og tøffe værforhold**.

Avtakbar PIR Bevegelsessensor

En av de største fordelene med denne LED-lyskasteren er dens **PIR bevegelsessensor**, som **slår seg på automatisk** når bevegelse oppdages. Sensoren er **avtakbar og koblet via Jack-plugg**, slik at du enkelt kan montere eller fjerne den etter behov. Dette gjør at lyskasteren **bare lyser når det trengs**, noe som bidrar til **strømsparing og økt sikkerhet**.

Fjernkontroll for Enkel Betjening

Den medfølgende **fjernkontrollen** gjør det enkelt å justere innstillingene uten fysisk berøring. Med den kan du:

- ✓ Slå lyset av og på på avstand.
- ✓ Justere driftsmodus.
- ✓ Tilpasse bevegelsessensorens følsomhet etter behov.

Anbefalte Bruksområder

- ✓ Trygghetsbelysning ved inngangspartier, terrasser, garasjer og boliger.
- ✓ Butikker, lagerlokaler og kommersielle områder.
- ✓ Hager og utendørsområder, gir økt sikkerhet og bedre synlighet.

Teknisk Datablad

- ✓ Industrihaller og lagre, forbedrer belysningen i laste- og losseområder.
- ✓ Parkeringsplasser, gir optimal belysning for tryggere omgivelser.

I FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

