

Farol LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W



Código do produto:

Referência: SL60W

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 90357-60W
Potência nominal : 60w
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: 4000K-6000K
CRI - Indice de Reprodução Cromática:: 70
Materiais de Construção: Aluminio +Cristal
Luminosity-Lm: 8400Lm
Número e tipo de LEDs: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
Ângulo de Abertura (º): 140º x 52º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 180 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 140 Lm/W
Certificados: CE-RoSH
Grau IP : IP65-Exterior
Vida Estimado Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): 513x180x85mm - Tube hole 630mm
Factor de Potência (PF): 0.98
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acessos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Proteção (IK): IK08
Driver incluído: Driver GXTronic - 5 Years
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

A **farol LED ASKER 60W** é feita de diodos **Bridgelux SMD 3030** de alta luminosidade, que são capazes de gerar grande iluminação em qualquer espaço de iluminação pública exterior. Chegou o momento de substituir as velhas luzes de rua pelas novas, e com a tecnologia LED é possível reduzir o consumo de energia em até 80%.

Descrição do produto:

Farol LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W

Para conseguir uma melhor iluminação pública, o ideal é a nova **ASKER BRIDGELUX Chip** LED Street Light que se destaca do resto graças à sua potência SMD3030 de 60W conseguindo uma luminária de qualidade. É feita de alumínio de alta qualidade e, portanto, tem a garantia de ser altamente resistente aos elementos.

Graças ao seu desenho extra-plano, evita que as folhas ou sujidade se depositem sobre ela, ao mesmo tempo que minimiza o seu impacto visual.

A **farol ASKER LED** é imediatamente ligada, eliminando os tempos de espera incómodos que deixam áreas inteiras na escuridão quando a alimentação eléctrica falha, criando insegurança entre os transeuntes.

Além disso, graças à sua protecção **IP65**, está protegido contra qualquer mudança climática, se a sua função de iluminação for afectada.

A luminária de iluminação pública **ASKER LED** permitir-lhe-á manter uma boa iluminação com baixo consumo. O custo de funcionamento é mais baixo, uma vez que não há arrancadores ou electrónica a substituir.

Construída para uma longa duração de mais de 50.000 horas, a luminária de rua **LED ASKER de 60W** tem uma garantia de 3 anos pela sua alta qualidade e fornecimento de energia durável.

Tem um conector redondo giratório de 60mm de diâmetro, fixando 2 parafusos de pressão à coluna.

Utilizações da Farol LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W

- Iluminação pública
- Jardins e caminhos
- Parques e praças
- Centro desportivo
- Estacionamentos

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm uma garantia de **QUALIDADE** e oferecem todos os elementos necessários para **DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL**, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Ficha Técnica

Imagens adicionais:

