

## Downlight LED 7W - Circular - IP65 - CCT - Sensor de movimento PIR - Norma EN 1363-1



### Código do produto:

Referência: DL7WSEN-CCT- 91291

### As especificações técnicas:

REFERENCIA : DL7WSEN-CCT- 91291  
Potência nominal : 7W  
Tensão Nominal: 220-240v  
Temperatura Luz: COR SELECIONÁVEL : 3000K-4000K-6000K  
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80  
Materiais de Construção: Alumínio + Policarbonato (anti-radiação UV)  
Luminosity-Lm: 800Lm  
Número e tipo de LEDs: COB  
Ângulo de Abertura (º): 60º  
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 130Lm/W  
Eficiência luminosa (Lm/W): 110 Lm/W  
Certificados: CE - ROHS  
Grau IP : IP65-Exterior  
Vida Estimado Diodo (H): 50.000  
Medidas (mm): Ø88xH49mm  
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz  
Faixa de Temperatura (ºC): -10ºC ~ +45ºC  
Ciclos de Acesos: 100.000  
Tempo de arranque (s): 0,2s  
Informação Adicional:  
Corte de Teto (mm): Ø 70mm  
Proteção (IK): IK05  
Driver incluído: SI  
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+  
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F  
Garantia Anos: 5

### Breve descrição do produto:

Descubra o Foco Embutido LED Circular IP65, seu aliado ideal para uma iluminação resistente à água. Com 7W de potência e um detector de presença PIR programável, este foco oferece uma solução luminosa eficiente e prática. Sua tecnologia CCT permite escolher entre três tons de luz: 3000K, 4000K e 6000K, adaptando-se às suas preferências. Além disso, com um ângulo de abertura de 60º, é perfeito para destacar pontos específicos em qualquer ambiente. Acabamento frontal em branco para uma integração perfeita com seu estilo. Faça do seu espaço um lugar iluminado e seguro com este foco embutido LED!

### Descrição do produto:

Downlight LED 7W - Circular - IP65 - CCT - Sensor de movimento PIR - Norma EN 1363-1

Descubra o Foco Embutido LED Circular IP65, seu aliado perfeito para uma iluminação resistente ao pó e à água! Com 7W de potência e um detector de presença PIR programável, este foco oferece uma solução luminosa eficiente e prática para uma variedade de espaços. Sua tecnologia CCT permite escolher entre três tons de luz diferentes (3000K, 4000K e 6000K), adaptando-se às suas preferências e criando a atmosfera perfeita para cada ocasião.

Equipado com um detector de presença PIR programável, este foco oferece a flexibilidade de ajustar seus parâmetros de acordo com as necessidades específicas do seu espaço. Desde o tempo de acendimento, que pode ser programado de 1 a 15 minutos, até a luminosidade, que pode ser ajustada no intervalo de 0 a 3000 Lux, este foco se adapta perfeitamente a qualquer situação.

Com um ângulo de abertura de 60º, este foco é ideal para destacar pontos específicos em qualquer ambiente, seja em varandas, cozinhas, banheiros, corredores, salas ou provadores. Além disso, seu design circular e acabamento frontal branco garantem uma integração perfeita com qualquer estilo de decoração.

Este foco embutido oferece não apenas uma iluminação de alta qualidade, mas também atende ao padrão britânico BS476-21 em relação à inflamabilidade. Isso significa que ele foi submetido a rigorosos testes para determinar sua capacidade de resistir à propagação do fogo, proporcionando maior segurança em qualquer ambiente.

O Foco Embutido LED Circular IP65 é a escolha perfeita para criar ambientes acolhedores e seguros em qualquer lugar. Aproveite todas as suas características para transformar seus espaços com estilo e eficiência!

Utiliza Downlight LED 7W - Circular - IP65 - CCT - Sensor de movimento PIR - Norma EN 1363-1

- Cozinhas
- Banheiros
- Corredores
- Salões

# Ficha Técnica

- Testadores

Na FactorLED garantimos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

## Imagens adicionais:

