

Driver LED-ljus Xitanium Philips upp till 150W - 2450 mA - 5 års garanti



Produktkode:

Referens: XITANIUM-150W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: XITANIUM-150W
Nominell effekt: 150W
Nominell spänning: 220-240V
Byggmaterial: Aluminium
Certifikat: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP-klass: IP65
Mått (mm): 200*70*h45mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -40°C +55°C
ytterligare information: Inside: AC220-240V - Outside: DC61-15V ---
2.45A-4.9Adc
Årsgaranti: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS

Produkt kort beskrivning:

Philips Xitanium Driver för 150W LED-armaturer är förberedd för 100.000 timmars drift. Överspänningsskydd inbyggt i föraren själv. Ingång: AC198-264V Utgång DC61-15V Iout: 2.45-4.9Adc (ampere DC)

Produktbeskrivning:

Philips XITANIUM-drivrutin för LED-armaturer upp till 150W - 2450mA - 5 års garanti

Philips Xitanium-dykare är speciellt utformade för maximal tillförlitlighet och flexibilitet i lågspänning utomhusapplikationer.

De har ett överspänningsskydd, dessa dykare är mycket hållbara med en **livslängd på 100 000 timmar** som ger en konstant hög prestanda för armaturerna, även efter flera indirekta strålar (speciellt skydd för utomhusbruk).

Fördelar:

- Lågspännings- / högströmsutgång är anpassad till armaturapplikationen av LED-strängar anslutna parallellt.
- Huset är **IP65** kan placeras direkt utanför.
- Snabb lösning utan redesign av armaturen (perfekt för tunnelbelysning).
- AOC (**justerbar utström**) ger full flexibilitet för att mata ut olika strömmar enligt specifikation i olika projekt
- Enkel justering av utgångsströmmen / spänningen endast med en enkel skruvmejsel.
- Robusta specifikationer för fukt, vibrationer och extrem temperaturskydd.
- Hög ljusqualität under förarens livstid.

Philips XITANIUM-drivrutinsapplikationer för LED-armaturer upp till 150W - 2450mA - 5 års garanti

- Allmän- och vägbelysning.
- Bred belysning.
- tunnelbelysning.
- High-bay belysning.

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

