

Driver LED-lampa Xitanium Philips upp till 100W - 2100 mA - 5 års garanti



Produktkode:

Referens: XITANIUM-100W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: XITANIUM-100W
Nominell effekt: 100w
Nominell spänning: 170V-270V
Byggmaterial: Aluminium
Certifikat: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP-klass: IP65
Mått (mm): 200*65*h45mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -40°C +55°C
ytterligare information: Outside: DC24-50V --- 1.3 - 3.4A dc
Årsgaranti: PHILIPS XITANIUM 5 YEARS

Produkt kort beskrivning:

Philips Xitanium Driver för 100W LED-armaturer är förberedd för 100.000 timmars drift.

Överspänningsskydd inbyggt i föraren själv.

Ingång: AC198-264V Utgång DC48-13V

Iout: 2.1-4.2A dc (ampere DC)

Produktbeskrivning:

Philips XITANIUM-drivrutin för LED-armaturer upp till 100W - 2100mA - 5 års garanti

Philips Xitanium-dykare är speciellt utformade för maximal tillförlitlighet och flexibilitet i lågspänning utomhusapplikationer.

De har ett överspänningsskydd, dessa dykare är mycket hållbara med en **livslängd på 100 000 timmar** som ger en konstant hög prestanda för armaturerna, även efter flera indirekta strålar (speciellt skydd för utomhusbruk).

Fördelar:

- Lågspännings- / högströmsutgång är anpassad till armaturapplikationen av LED-strängar anslutna parallellt.
- Huset är **IP65** kan placeras direkt utanför.
- Snabb lösning utan redesign av armaturen (perfekt för tunnelbelysning).
- AOC (**justerbar utström**) ger full flexibilitet för att mata ut olika strömmar enligt specifikation i olika projekt.
- Enkel justering av utgångsströmmen / spänningen endast med en enkel skruvmejsel.
- Robusta specifikationer för fukt, vibrationer och extrem temperaturskydd.
- Hög ljusqualität under förarens livstid.

Tillämpningar av Philips XITANIUM-drivrutin för LED-armaturer upp till 100W - 2100mA - 5 års garanti

- Allmän- och vägbelysning.
- Bred belysning.
- tunnelbelysning.
- High-bay belysning.

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

