

GRAZ 3-Fas LED Spotlight 40W Svart BRIDGELUX Chip CRI + 90



Produktkode:

Referens: 92082-92083

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 4913
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 3000K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 4800
Led typ: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 100°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 150 x 200 x 123 mm
Mått (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.92
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

40W GRAZ BRIDGELUX Chip LED-spotlight för 3-fas skenar är perfekt som intonationsljus i alla rälsbelysningsystem, vilket gör den perfekt för att framhäva specifika element, den har också en 100° primär öppningsvinkel.

Produktbeskrivning:

GRAZ 3-Fas LED Spotlight 40W Svart BRIDGELUX Chip CRI + 90

40w GRAZ BRIDGELUX Chip spotlight kännetecknas av en design som kommer att kombineras med vilken stil som helst och utmärkta funktioner. GRAZ BRIDGELUX Chip LED-strålkastare är idealisk för att belysa vilken plats du vill framhäva, den är också perfekt för situationer i utrymmen som söker klass och distinktion i sitt belysningsnätverk, du har den även i olika temperaturer 3000k, 4000k, 6000k.

Dess vita design är idealisk för att skapa minimalistiska miljöer samtidigt som du framhäver de utrymmen du behöver framhäva. Dess installation är enkel att placera på en TRE-FAS skena, nu är dekorationen i dina händer och på enklaste sätt.

Denna produkt har tillverkats för speciellt inomhusbruk, därav dess IP20-skydd.

Vår LED-spotlight avger 4400 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) och sparar upp till 90 % på vår faktura. Focus kan motstå en spänning från 85V till 265V.

ANVÄNDNINGAR FÖR GRAZ BRIDGELUX Chip LED SPOTLIGHT

- Skyltfönster
- Kontor
- Konstgallerier
- Museer

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

