

ARENDAL LINJÄR 3-Fas skena LED-spotlight 75W - Philips Xitanium - Vit - 58cm



Produktkode:

Referens: T07A58

Tekniska specifikationer:

REFERENS: T07A58
Nominell effekt: 40w - 45w - 50w - 55w - 60w - 65w - 70w - 75w
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 75w: 10500Lm
Led typ: SMD2835 BRIDGELUX CHIP
Öppningsvinkel (°): Asymmetric: 90° + DA25°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikat: ENEC TUV CB GS CE ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 630x240x160mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: PHILIPS XITANIUM 100.000h.
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5
Huvudfärg: Färg

Produkt kort beskrivning:

ARENDAL 58 cm 75W 3-fas linjär LED Track Spot är perfekt som intonationsljus i alla spårbelysningsystem, vilket gör den perfekt för att lyfta fram din verksamhet, samtidigt som du sparar upp till 85 % av dina pengar på el.

Produktbeskrivning:

LED-spotlight 75W - LINEAR ARENDAL - Vit - 3-fas skena - 58cm

ARENDAL 75w LED-spotlight kännetecknas av en design som matchar alla stilar och utmärkt prestanda. LED-spotlighten är idealisk för att lysa upp vilken plats du vill lyfta fram, den är även perfekt för situationer i rum som söker klass och karaktär i sitt belysningsnätverk som även har i olika temperaturer

Den vita designen är idealisk för att skapa minimalistiska miljöer samtidigt som du framhäver de områden du behöver framhäva. Installationen är lätt att placera i trefasstödet, nu är dekorationen i dina händer och på enklaste sätt.

Denna produkt är tillverkad för speciellt inomhusbruk, därav dess IP20-skydd, och tack vare dess 90° vinkel kommer du att kunna lysa upp stora rum och spara på din elräkning.

Vår ARENDAL linjär LED-spotlight sparar upp till 85 % på din elräkning.



ARENDAL Linear LED-strålkastaren har en väljare där du kan ändra effekten mellan ett område på 40W till 75W (40w - 45w - 50w - 55w - 60w - 65w - 70w - 75w).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN FÖR LED-spotlight 75W - LINEAR ARENDAL - Vit - 3-fas skena - 58cm

- Skyltfönster
- Kontor
- Konstgallerier
- Museer
- Stormarknader
- Stormarknader
- Matgallerier

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:



SETTINGS					
P1	P2	Control	1	2	3
4000	2.0A	2.0mA	-	-	-
4000	2.0A	2.0mA	ON	-	-
4000	2.0A	2.0mA	-	ON	-
4000	2.0A	2.0mA	ON	ON	-
4000	4.0A	2.0mA	-	-	ON
4000	4.0A	2.0mA	ON	-	ON
4000	4.0A	2.0mA	-	ON	ON
4000	4.0A	2.0mA	ON	ON	ON
4000	4.0A	2.0mA	ON	ON	ON