

LED Panel 60x60 - Dimbar - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa



Produktkode:

Referens: PN40W-RGB-90783

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90783
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: RGB+CCT
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 84
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 4000Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP40
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 595x595xH30
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Flicker Free - WiFi 2,4Ghz -
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

För leveranser måste minsta beställning vara 2 enheter för att undvika skador vid transport.

40W RGB LED-panel - Dimbar - 595x595mm - för avtagbara tak 60x60. Panelen innehåller en fjärrkontroll, och en intelligent kontroll för att kunna hantera den med telefonen -(TUYA)- kompatibel med ALEXA och GOOGLE HOME, för högtalarkontroll. Panelen har RGB + CCT (16 miljoner färger).

Produktbeskrivning:

LED-panel 60x60 - Dimbar - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa

MARCO BLANCO 40W LED-panel med måtten 595mm x 595mm har en elegant finish och en modern design.

60x60 40W CCT+ RGB LED-skärmen kan också hängas upp eller placeras på ytan. För att installeras i taket behöver panelen ytsatsen eller upphängningssatsen (se satstillbehör).

KONTROLLLÄGEN:

A- MED 2,4G FJÄRRKONTROLL:

Med fjärrkontrollen - RF - för LED-panel kan du styra och välja färg på din belysning efter dina behov:

Av och på.
Nattläge (ljusstyrka på 10 %)
Öka och minska ljusstyrkan: för att välja: Varmvit, Neutralvit och Kallvit.
RGB-knapp: för att växla mellan röd, grön och blå.
Blixtläge: Intervallläge skapar en övergångseffekt mellan de olika färgerna.
Jämnt läge: Intervallläge skapar en mjuk övergångseffekt mellan olika färger.

Du kommer att kunna synkronisera flera RGB-paneler med samma kontroll, samt använda oberoende kontroller för varje panel.

I vår video kan du lära dig hur du konfigurerar dem:

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Teknisk Specifikation

<https://www.youtube.com/watch?v=b5rWOTDrQo>

CCT+RGB LED-panelen har ett minne och sparar den senast använda färgen efter en strömvastängning.

B- KONTROLL MED DIN APP (FÖR TELEFONEN) KOMPATIBEL AV ALEXA OCH GOOGLE HOME (AV HÖGTALARE):

1. Du kan ladda ner appen "Tuya" från din smartphone för att styra lampan.
2. När lampan ansluts till telefonen för första gången måste lampan och telefonen vara anslutna till samma bra WiFi. Denna lampa kan inte byta annan WiFi när du ansluter.
3. När lampan är ansluten till telefonen, håll den nära mobiltelefonen och Wi-Fi-enheten.
4. Om lampan är ansluten till telefonen ska du inte stänga av lampan och WiFi.
5. Slå på och av lampan tre gånger. Se till att lampindikatorn blinkar snabbt (två gånger i sekunden) innan du ansluter den.
6. Öppna TUYA APP på mobiltelefonen, lampinformationen kommer att visas automatiskt (om den inte visas, klicka på: Lägg till enhet-belysning-ljuspanel), och klicka sedan på anslut. Om cirka 15 sekunder kommer mobiltelefonen att visa att anslutningen är lyckad och lampan slutar samtidigt blinka. Lampan indikerar också att anslutningen är framgångsrik.
7. Om lampan inte kan blinka snabbt efter flera försök, låt lampan sticka i 15 sekunder, stäng sedan av och slå på den igen. Lampan kommer att återgå till sitt ursprungliga tillstånd, försök igen.

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

