

Kontroller för PAR56 Pool Bulb i Stål



Produktkode:

Referens: CONTROL-POOL-RGB

Tekniska specifikationer:

REFERENS: LD1051655
Nominell effekt: 12V: 200W
Nominell spänning: DC 12V
Byggmaterial: Termoplast
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Mått (mm): 25x47x85mm
frekvens (Hz): 2.4Ghz
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 30m

Produkt kort beskrivning:

Upptäck den ultimata mångsidiga belysningen med vår **PAR56 Pool Bulb Controller!** Utformad för att vara **kompatibel** med vår **fjärrkontroll** och TUYA-appen för **Google Home och Alexa**.

Med en enda styrenhet kan du hantera **upp till 5 lampor** samtidigt, vilket ger dig flexibilitet och anpassade belysningsalternativ... Fördjupa dig i en unik ljusupplevelse med livfulla färger och fångslande effekter.

Produktbeskrivning:

Styrenhet för Stålkuibelysning till PAR56 Pool

Vår **styrenhet** är utformad för användning både med vår **fjärrkontroll** och med TUYA-appen för **Google Home och Alexa**.

Funktioner:

1. En styrenhet kan stödja och driva upp till 5 lampor samtidigt.
2. Denna uppsättning lampa och styrenhet **STÖDJER INTE ANVÄNDNING AV FÖRSTÄRKARE**.
3. Om du behöver styra fler än 5 lampor måste du installera ytterligare/styrenheter och fördela lamporna (upp till 5 per styrenhet).
4. Vid installation av mer än en styrenhet rekommenderar vi att du använder en strömkälla per styrenhet.
5. En och samma fjärrkontroll kan styra flera styrenheter.
6. En styrenhet kan styras av flera fjärrkontroller.
7. Du kan söka efter apparna i butiken, styrenheten stöder -TuyaSmart- och -SmartLife-.
8. Först måste du para ihop styrenheten med fjärrkontrollen och sedan lägga till lampan i appen.

Innan installationen av lampan bör du para ihop lampan och styrenheten med fjärrkontrollen genom att använda följande steg:

För att utföra dessa uppgifter, sänk lampan i vatten med hjälp av vilken behållare som helst som möjliggör uppfyllandet av denna villkor.

Strömförsörjning DC12V ingår ej i produkten.

PARA IHOP LAMPA OCH STYRENHET MED FJÄRRKONTROLLEN.

1. Installera batterierna i fjärrkontrollen.
2. Gör anslutningarna för styrenheten enligt bilden som anges i bruksanvisningen.
3. Slå på strömförsörjningen till lampan från strömbrytaren.
4. Inom 3 sekunder efter att lampan har tänts, tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen i 15 sekunder.
5. Släpp strömbrytaren.
6. Om paret var framgångsrikt bör lampan svara på fjärrkontrollens kommandon. Om det inte var framgångsrikt, innan du försöker igen, utför raderingsåtgärden av lampans igenkänning av fjärrkontrollen enligt följande:

RADERA KOPPLING MED FJÄRRKONTROLLEN

1. Bryt strömmen från strömkällan.
2. Slå på strömförsörjningen från strömkällan.
3. Inom 3 sekunder efter att lampan har tänts, tryck och håll ner strömbrytaren på fjärrkontrollen.
4. Lampan kommer att stängas av och tändas igen för att indikera att igenkänningen har raderats. Släpp strömbrytaren.
5. Om raderingen var framgångsrik kommer lampan inte att svara på fjärrkontrollens kommandon.

LÄGG TILL LAMPA I APPEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på mobiltelefonen.
2. Ladda ner och installera appen du har valt för att styra lampan (Tuya Smart eller Smart Life) på din mobil.

Teknisk Specifikation

3. Slå på och av lampan från fjärrkontrollen.
4. Bryt strömförsörjningen till lampan från strömbrytaren. Slå på strömförsörjningen till lampan från strömbrytaren.
5. Inom 3 sekunder efter att lampan har tänts, tryck samtidigt på strömbrytaren och avstängningsknappen på fjärrkontrollen.
6. Håll ned dem tills lampan blinkar, vilket bör inträffa inom 10 till 15 sekunder. Upprepa steg 3, 4 och 5 om det behövs.
7. Släpp knapparna och gå in i appen Tuya Smart eller Smart Life (den du har valt för att styra lampan).
8. När appen upptäcker enheten kommer den att be dig trycka på "Lägg till". När den har lagts till framgångsrikt kommer appen att ange att den har lagts till med framgång. Tryck på "Avsluta", och enheten är nu tillagd i appen för styrning.

För att manuellt lägga till lampan måste du välja "belysning" och "uttag (BLE)" och följa appens instruktioner.

Viktig information:

1. En styrenhet kan stödja och driva upp till 5 lampor samtidigt.
2. Denna uppsättning lampa och styrenhet STÖDJER INTE ANVÄNDNING AV FÖRSTÄRKARE.
3. Om du behöver styra fler än 5 lampor måste du installera ytterligare/styrenheter och fördela lamporna (upp till 5 per styrenhet).
4. Vid installation av mer än en styrenhet rekommenderar vi att du använder en strömkälla per styrenhet.
5. En och samma fjärrkontroll kan styra flera styrenheter.
6. En styrenhet kan styras av flera fjärrkontroller.
7. Du kan söka efter apparna i butiken, styrenheten stöder -TuyaSmart- och -SmartLife-.
8. Först måste du para ihop styrenheten med fjärrkontrollen och sedan lägga till lampan i appen.

Innan installationen av lampan bör du para ihop lampan och styrenheten med fjärrkontrollen genom att använda följande steg:

För att utföra dessa uppgifter, sänk lampan i vatten med hjälp av vilken behållare som helst som möjliggör uppfyllandet av denna villkor.

Tillämpningar för styrenheten för stålculbelysning till PAR56 Pool:

- Pooler
- Jacuzzi
- Dammar
- Fontäner
- Akvarier

På FactorLED försäkras vi oss om att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller FÖRSÄLJNING i STORLEKAR, inklusive varje LED-produkts tekniska specifikation.

Ytterligare bilder:

