

LED Strålkastare 30W AURORA - Lumileds-chip 140Lm/W - PIR-rörelsesensor



Produktkode:

Referens: FLSENS-30W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: FLSENS-30W
Nominell effekt: 30W
Nominell spänning: AC180-265V
Ljustemperatur: 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + glas
Ljusstyrka-Lm: 3600
Led typ: SMD 2835 LUMILEDS
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 25.000
Mått (mm): 178*155*56mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK07
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 8 m.
Enheter per låda: 20

Produkt kort beskrivning:

LED Strålkastare Aurora 30W SMD2835 Lumileds 140Lm/W. Utrustad med en **avtagbar PIR-rörelsesensor** via Jack-kontakt och **fjärrkontroll** för maximal bekvämlighet. Dess **automatiska tändning** vid rörelsedetektering gör den idealisk för ökad säkerhet och energibesparing. **Vatten- och dammtålig (IP65)**, klarar regn och snö utan problem. **Det bästa valet för kraftfull, mångsidig och hållbar belysning!**

Produktbeskrivning:

LED Strålkastare 30W **AURORA** - Lumileds-chip 140Lm/W - PIR-rörelsesensor

Aurora LED Strålkastaren är en innovativ och energieffektiv belysningslösning som erbjuder **maximal ljusstyrka, avancerad säkerhet och stor flexibilitet** både inomhus och utomhus. Utrustad med en **Lumileds SMD2835 LED-chip** med en effektivitet på **140Lm/W**, säkerställer denna strålkastare en **kraftfull, jämn och energisnål belysning**.

Dessutom har den en **avtagbar PIR-rörelsesensor** som enkelt kan anslutas eller kopplas bort via en **Jack-kontakt**, vilket gör det möjligt att aktivera eller inaktivera rörelsedetektionen efter behov. Systemet, tillsammans med en **fjärrkontroll**, ger **maximal bekvämlighet och kontroll**, så att du kan styra belysningen utan att röra vid enheten. **Tillverkad av högkvalitativt aluminium med en korrosionsbeständig beläggning**, vilket garanterar **lång hållbarhet och väderbeständighet**. Linsen i **härdat glas** ger **optimal ljustransmission och skydd mot stötar och hårt väder**.

Avtagbar PIR Rörelsesensor

En av de mest avancerade funktionerna i denna LED-strålkastare är dess **PIR-rörelsesensor**, som **tänds automatiskt** när rörelse upptäcks. Sensorn är **avtagbar och ansluten via en Jack-kontakt**, vilket gör det enkelt att installera eller ta bort den vid behov. Tack vare detta system **lyser strålkastaren endast när det behövs**, vilket bidrar till **energibesparing** och ökad **säkerhet**.

Fjärrkontroll för Enklare Användning

Den medföljande **fjärrkontrollen** gör det möjligt att styra strålkastaren utan fysisk kontakt. Med den kan du:

- ✓ Slå på och av ljuset på avstånd.
- ✓ Justera olika driftslägen.
- ✓ Anpassa rörelsesensorns känslighet efter behov.

Rekommenderade Användningsområden

- ✓ Säkerhetsbelysning för entréer, uteplatser, garage och bostäder.
- ✓ Butiker, lager och kommersiella utrymmen.

Teknisk Specifikation

- ✓ Trädgårdar och utomhusområden, ger tryggare och mer synliga omgivningar.
- ✓ Industrihallar och lagerlokaler, förbättrar ljuset i lastnings- och lossningsområden.
- ✓ Parkeringsplatser, säkerställer optimal belysning och ökad säkerhet.

I FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive tekniska datablad för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

