

Overspændingsbeskyttelse op til 20Kv - Seriemontering



Produktkode:

Reference: PT-ZPLED-P20B

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: PT-ZPLED-P20B
Nominel spænding: 110-277V
Byggemateriale: Termoplastico
Certifikater: CE - ROHS-TÜV
IP-klasse: IP67-Exterior
Mål (mm): L64×W22×H30mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -40°C ~ +85°C
Yderligere Information: Max. 10.000v (10Kv)
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

IP67-beskytter i serie mod transiente strømstød op til **20Kv = (20.000 Volt)**. Hvis du ønsker at sikre beskyttelsen af udstyret eller LED-lys, vil dette produkt være med til at sikre de spændingsstigninger, der opstår. Perfekt til at beskytte dine LED-produkter mod lynnedslag og motoroverspændinger.

Produkt beskrivelse:

Overspændingsbeskyttelse op til 20Kv - Seriemontering

Ved betjening af elektroniske komponenter til belysningsystemer er det ofte nødvendigt at yde yderligere overspændingsbeskyttelse. Disse stigninger, også kendt som netværkstransienter, kan have meget forskellige årsager. De kan skabes ved induktivt at ændre belastninger, ved lynnedslag som lynnedslag på netværket eller jorden eller ved spændinger, der induceres gennem parallelle kabler, når der bruges faseskærne drivere.

Beskyttelsesmoduler reducerer overspændinger ved tilslutningsklemmerne til elektroniske komponenter. Enhver restspænding reduceres til et passende beskyttelsesniveau i forhold til afladningsstrømmen.

Modulerne garanterer en meget hurtig energiudladning.

Hvis LED-armaturets beskyttelsesmodul påvirkes af en overbelastningsspænding, afbryder det tilsluttede modul strømmen. Denne nedlukningsfunktion gør det let at registrere beskyttelsesmodulets levetid, muliggør hurtig udskiftning af vedligeholdelsespersonale og giver pålidelig beskyttelse af LED-belysning og dens elektroniske komponenter.

Yderligere billeder:



