

Telecomando per lampadina per piscina PAR56 - Acciaio 316 - IK10



Codice prodotto:

Riferimento: RC-POOL-RGB

Specifiche tecniche:

REFERENZA: RC-POOL-RGB

Materiale da costruzione: Termoplastico

Certificati: CE - ROHS

Dimensioni (mm): 133*44*23mm

Modalità di controllo: RF

Garanzia - Anno: 3

Raggiungi (m) : 20m.

Breve descrizione del prodotto:

Scoprite il massimo controllo e la comodità dell'illuminazione della vostra **piscina** con il nostro **telecomando!** Questo innovativo telecomando a radiofrequenza consente di controllare facilmente la nostra potente **lampadina LED RGB sommersibile da 36W** - codice POOL36W-RGB -. Con un solo clic, potrete immergere la vostra piscina in un'abbagliante gamma di colori, grazie alla tecnologia RGB.

Questo **controller** permette di **gestire** fino a **cinque lampadine contemporaneamente**, offrendo un controllo totale con la semplice pressione di un pulsante. Dimenticate i complicati interruttori singoli e immergetevi nella semplicità dell'illuminazione intelligente.

Descrizione del prodotto:

Telecomando per Lampada da Piscina PAR56 - Acciaio 316 - IK10

Scopri la potenza del **telecomando per la Lampada da Piscina PAR56** in Acciaio 316 con classificazione IK10. Controlla l'illuminazione della tua piscina con eleganza e resistenza. Immergiti in un'esperienza unica con tecnologia avanzata e stile senza eguali. Fai brillare la tua piscina con il tocco perfetto!

Caratteristiche:

Un unico telecomando può gestire più controller.

Un controller può essere gestito da più di un telecomando.

ABINAMENTO LUCE E CONTROLLER TRAMITE TELECOMANDO.

1. Inserisci le batterie nel telecomando.
2. Effettua le connessioni del controller seguendo l'immagine indicata nel manuale di istruzioni.
3. Accendi l'alimentazione elettrica della lampada dal interruttore di corrente.
4. Entro i primi 3 secondi dall'accensione, premi il pulsante di accensione del telecomando per 15 secondi.
5. Rilascia il pulsante di accensione.
6. Se il riconoscimento è riuscito, la lampada dovrebbe rispondere ai comandi del telecomando. In caso contrario, prima di un nuovo tentativo, esegui l'azione di cancellazione del riconoscimento della lampada tramite il telecomando, come indicato di seguito:

Cancellazione dell'abbinamento tramite il telecomando

1. Scollega l'alimentazione elettrica dal interruttore di corrente.
2. Collega l'alimentazione elettrica dal interruttore di corrente.
3. Entro i primi 3 secondi dall'accensione, premi e mantieni premuto il pulsante di spegnimento del telecomando.
4. La lampada si spegnerà e si riaccenderà, indicando così che il riconoscimento è stato cancellato. Rilascia il pulsante di spegnimento.
5. Se la cancellazione è riuscita, la lampada non risponderà ai comandi del telecomando.

AGGIUNTA DELLA LAMPADA ALL'APPLICAZIONE (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Verifica che la funzione Bluetooth sia attivata sul tuo cellulare.

Scheda Tecnica

2. Scarica e installa sull'cellulare l'applicazione che hai scelto per gestire la lampada (Tuya Smart o Smart Life).
3. Accendi la lampada e spegnila dal telecomando.
4. Collega l'alimentazione elettrica dalla lampada dal interruttore di corrente. Collega l'alimentazione elettrica dalla lampada dal interruttore di corrente.
5. Entro i primi 3 secondi dall'accensione, sul telecomando premi contemporaneamente i pulsanti di accensione e spegnimento.
6. Tienili premuti fino a quando la lampada lampeggia, il che dovrebbe verificarsi in 10-15 secondi. Ripeti i passaggi 3, 4 e 5 se necessario.
7. Rilascia i pulsanti e sul cellulare accedi all'app Tuya Smart o Smart Life (quella che hai scelto per gestire la lampada).
8. Con la lampada lampeggiante, esegui "Aggiungi dispositivo" o "+".
9. Attendi che l'app rilevi il dispositivo.
10. Quando lo rileva, ti chiederà di premere "Aggiungi". Una volta aggiunto, l'app indicherà che è stato aggiunto con successo. Premi "Fine" e il dispositivo è ora aggiunto all'app per essere gestito.

Per aggiungere manualmente la lampada, seleziona "Illuminazione" e "Presa (BLE)" e segui le istruzioni dell'app.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

1. Un controller può supportare e gestire fino a 5 lampade contemporaneamente.
2. Questo set lampada e controller NON SUPPORTA L'USO DI AMPLIFICATORI.
3. Se è necessario gestire più di 5 lampade, è necessario installare controller aggiuntivi distribuendo le lampade (fino a 5 per controller).
4. In caso di installazione di più controller, si consiglia l'uso di un'alimentazione separata per ogni controller.
5. Un unico telecomando può gestire più controller.
6. Un controller può essere gestito da più di un telecomando.
7. Puoi cercare le app nello store, il controller supporta - TuyaSmart - e - SmartLife -.
8. Prima di tutto, devi raggiungere l'abbinamento del controller con il telecomando, per poi aggiungere la lampada all'app installata sul tuo cellulare.

Prima di posizionare la lampada, effettua l'abbinamento della lampada e del controller tramite il telecomando; successivamente aggiungi la lampada all'app installata sul tuo cellulare.

Per svolgere queste attività, immergi la lampada in acqua utilizzando qualsiasi contenitore che consenta di soddisfare questa condizione.

Applicazioni del Telecomando RGB per la Lampada da Piscina PAR56 - IP68:

- Piscine
- Jacuzzi
- Stagni
- Fontane
- Acquari

Da FactorLED garantiamo che i nostri prodotti hanno una GARANZIA DI QUALITÀ e offrono tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, IMPORTAZIONE o VENDITA ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ogni prodotto a LED.

Immagini aggiuntive:

